

# SS-7802A模拟示波器

产品名称	SS-7802A模拟示波器
公司名称	北京华海恒辉科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:SS-7802A模拟示波器 型号:SS-7802A
公司地址	北京市海淀区龙岗路51号院7号楼2层30室
联系电话	13801012412 13701299669

## 产品详情

ss-7802a模拟示波器,20mhz,双通道三踪,光标测量crt读出,五位频率计。

### 主要特点

dc-20mhz,2ch+外触发输入,3踪光标测量功能垂直轴灵敏度精度为 $\pm 2\%$ 输入端配置探头感应器(配备感应器之  
为选件)采用16kv加速电压crt,显示更为清晰及光亮电视触发功能,同级中首创具有电视扫描线选择五位数字  
计

### 技术参数

型号	ss-7802a
荧幕显示	
阴极射线管	六寸长型,内置刻度(8*10div,刻度照明)
加速电压	2kv
垂直偏向系统	
模式	ch1、ch2、ch3、add、alt、chop
5mv/div-5v/div	dc-20mhz
5mv/div-5v/div	dc-10mhz
灵敏度ch1、ch2	2mv/div-5v/div 11-step (1-2-5) 2mv/div-5v/div
精确度	$\pm 2\%$
频宽限制	无

上升时间	-
信号延迟	有
输入耦合	ac、dc、gnd (交流耦合最底可用频率为4hz)
输入rc：直接式	1m ± 1.5%/20pf ± 3pf
输入rc：探头	10m ± 3%/22pf ± 3pf
最大输入	直接输入：400v (dc+ac peak) 用10：1探头：400v (dc+acpeak)
极性选择	只供第二通道使用
ch3	无
灵敏度	无
输入耦合	无
触发	
a触发	
触发源	ch1、ch2、ch3、line
耦合	ac、dc、hf-rej、lf-rej
b触发	无
触发源	-
耦合	-
电视触发	odd、even、both、扫描线选择
等级	
dc-5mhz	0.4div
5mhz-10mhz	1.0div
10mhz-20mhz	1.0div
20mhz-40mhz	-
40mhz-60mhz	-
60mhz-100mhz	-
ext输入	无
电平	
dc-5mhz	80mv
5mhz-20mhz	200mv
20mhz-40mhz	-
最大输入电压	直接输入：400v (dc+ac peak)
x-y操作	
水平轴	
灵敏度	与ch1相同
精确度	± 2%
频宽度	dc-2mhz
垂直轴	
操作通道	ch1、ch2、add
水平偏向系统	
水平显示	a、x-y

模式	auto、norm、single
a扫描时间	
最快范围	200ns/div
最慢范围	500ms/div
精确度a/b	-
b扫描时间	无
最快范围	无
最慢范围	无
精确度a/b	无
延迟抖动	无
放大	-
最快范围	20ns/div
精确度	± 3%
阻断时间	可调
自动设定	无
输入通道	无
频率范围	无
ch2讯号输出 ( 选项 )	dc-10mhz
外界z轴输入 ( 选项 )	0.5vp-p
校准器	
波形	方波 , 1khz ± 0.1%、0.6vp-p ± 1%
crt读出	
数字读出	衰减范围、add、uncal、ac/dc/gnd , 垂直模式、ch2极性、a/b扫描模式 , *10mag、uncal、水平显示模式、hold off、触发耦合、触发源、触发斜率 ( slope )、tv-field、tv-line
光标测量	v ( 电压测量 )、 t ( 时间测量 )、1/ t ( 周期测量 )
频率计	
显示数位	5位数字 , 小数式
频率范围	2hz-20mhz
精确度	± 0.01%
存储及重取	
关掉电源前设定	关掉电源前之最后面板设定
后备支援	后备电池 ( 约30 , 000小时 )
面板设定	最高达32种面板设定 ( ss-7811型 )
电源	ac90v-135v/180v-265v , 48hz-440hz , max , 110va
体积/重量	272*152*410cm , 约7.5公斤 ( 不包含配件 )
操作环境	
操作环境	+10 - +40 , 90%rh ( 40 )
效能保证	+10 - +35

标准配件	电源电线1条
	探头2支
	保险丝2条
	面板护罩1个
	配件袋1个
	操作手册1本

本产品的类型是模拟示波器，品牌是SS-7802A模拟示波器，型号是SS-7802A，通道数是2，外形尺寸是272\*152\*410（mm），重量是7.5（kg），最大输入是400，电源电压是220，显示模式是光标测量CRT读出