

## 信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换

产品名称	信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

## 产品详情

LED像素点间距 1.25mm;像素密度 640000点/m<sup>2</sup>，COB封装1R1G1B，RGB芯片全倒装。

有效显示尺寸为3.6m × 1.6875m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2%。

箱体尺寸：600（W）× 337.5（H）。

箱体分辨率：480 × 270。

箱体材质：压铸铝箱体。

维护方式：完全前维护。

白平衡亮度：600 cd/m<sup>2</sup>。

色温：3000-10000 K可调。

可视角：160°（H）/160°（V）。

对比度：3000：1。

色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内。

亮度均匀性：97%。

驱动方式：恒流驱动。

换帧频率：60 Hz。

刷新率：3840 Hz。

显控系统全链路自研，稳定安全可控。

高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸。

支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。

LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制。

信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。

LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调节功能。

支持通过Web浏览器，查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。

支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。

箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。