

# S1188A “数字宝”模拟/数字电视信号场强仪

产品名称	S1188A “数字宝”模拟/数字电视信号场强仪
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:频谱场强仪 品牌:S1188A “数字宝”模拟/数字电视信号场强仪
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949 传真：010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

## 产品详情

品牌: 亚名型号: s1188a货号: s1188a装修流程: 安装工程

s1188a “数字宝”模拟/数字电视信号场强仪

s1188a “数字宝”模拟/数字电视信号场强仪s1188b “数字通”模拟/数字电视信号场强仪

s1188a型 (48~865mhz)s1188b型 (5~865mhz)

主要性能:

模拟频道电平测量数字频道平均功率电平测量模拟信号频率测量模拟频道双频道测量斜率测量v/a测量c/n  
测量交流电压测量特点简述：

制造精英，打造现代电视网络测量精品特有智能设计，高精度、高稳定、低功耗性能先进，满足数/模网络多种测量需要造型独特，大屏幕，广视角人性化理念，好学易会，工程检测必备

技术参数:

频率范围:s1188a型 48 ~ 865mhzs1188b型 5 ~ 865mhz稳定度： 50ppm分辨率： 10khz

模拟频道电平测量:范围： 30 ~ 120dbuv准确度：  $\pm 2$ db

( -10 ~ +50 ) 数字频道平均功率电平测量:范围： 45 ~ 120dbuv准确度：  $\pm 3$ db

( -10 ~ +50 ) v/a测量:范围: 0 ~ 40dbuv准确度:  $\pm 2$ db

c/n测量:

准确度:  $\pm 2.5$ db ( 输入信号 80dbuv )

交流电压测量:

范围： ac30v ~ 100v 超过100v提示报警准确度：  $\pm 1$ vrf输入阻抗:75

调谐方式:频道 频率

衰减器:自动

显示方式:宽温、背光大字符lcd显示器窗口尺寸：

60\*44mm供电模式:直流：镍氢电池组交流：使用随机配置的专用充电器供电及充电,输入电压：110v  
~ 220v/50/60hz  $\pm 10\%$ 工作环境:使用温度范围：-10 ~ +50 相对湿度： 80%rh存储温度范围：-20  
~ +60

外型尺寸:188\*93\*48 mm

重量:620g ( 含电池 )

业务一部

本产品的加工定制是是，类型是频谱场强仪，品牌是S1188A“数字宝”模拟/数字电视信号场强仪，型号是S1188A“数字宝”模拟/数字电视信号场强仪，测量范围是658(T)，电源电压是325(V)，外形尺寸

是65 ( mm ) , 适用范围是980