

JB-QG-LD128E2-T 火灾报警控制器 / 消防联动控制器

产品名称	JB-QG-LD128E2-T 火灾报警控制器 / 消防联动控制器
公司名称	北京利达华信电子股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街17号2幢1-4层
联系电话	010-57022224 13371664875

产品详情

产品信息

功能特点：

集中区域兼容型控制器，采用无主从方式的对等网络架构设计，每台控制器可显示网络内所有设备工作情况。

超大规模的单机容量：最大 32 回路，最多 5120 个地址点，多线直控输出点最多 159 个，总线输出点最

多 512 个。

网络容量：64 台控制器、256 回路、65536 个地址点。

采用彩色 12.1 英寸液晶屏，丰富的图形功能，可显示详细设备信息和曲线图，指示灯指示关键状态。

采用方便灵活的触摸屏操作，还可外扩鼠标及键盘进行操作。

中、英文显示灵活切换，满足产品国际化的要求。

支持分区的设置和操作，可以将有联动关系的报警和输出设备编入一个或者多个分区内，简化逻辑关系。

具有 CANBus 接口，可通过 LD6900 系列通讯转换卡与其他设备联网。

用基于 ARM 平台的 RISC 嵌入式 CPU，具有功耗低，处理速度快，稳定运行等特点。

采用实时抢占多任务嵌入式操作系统，响应时间快。

具有黑匣子功能，存贮 1000 条火警记录，1000 条设备故障记录，1000 条请求记录，1000 条启动记录，

1000 条反馈记录，1000 条操作记录，1000 条监管报警记录，1000 条气灭记录，1000 条其它故障记录，

1000 条运行记录。

具有监管报警功能。

具有回路短路保护、电源短路保护功能。

多线输出可选择两线或三线布线，多线输出两线布线时需要配接 LD6803 模块。

总线输出电流可达 1.3A，可配接我公司两线制和四线制总线产品。