

原装ABS-CTB-12 电流互感器 过电压保护器

产品名称	原装ABS-CTB-12 电流互感器 过电压保护器
公司名称	醴陵奥博森电气厂
价格	面议
规格参数	品牌:奥博森 型号:ABS-CTB-9
公司地址	醴陵市工商局斜对面
联系电话	0731-23682318 18974101858

产品详情

欢迎大家来奥博森订购abs-ctb-12电流互感器过电压保护器更多产品，原厂标准封装 全新原装 现货库存特价供应abs-ctb-12电流互感器过电压保护器订货3-7天,欢迎来电咨询abs-ctb-12电流互感器过电压保护器说明书和图片，请登陆www.absdq.com

一、用途： abs-ctb-12 电流互感器保护器广泛应用于电力系统中，用于室内高压开关柜内电流互感器、户外电流互感器、箱式变电站内电流互感器等各种安装电流互感器的场所。保护器应用于ct侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。

二、概述： abs-ctb-12 电流互感器（ct）在电力系统中，广泛应用于一次测量与控制。正常工作时，互感器二次侧处于近似短路状态，输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路，或一次绕组流过异常电流（如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等），都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害，还会使互感器过激而烧损，甚至危及工作人员的生命安全。使用互感器过电压保护器就能够有效的防止因电流互感器二次开路引起的事故。

三、技术指标：1、正常漏电流 i_{l20v} ： $5\mu a$ 2、导通电压 u_c ： $150\pm 10\%$ 3、导通时间 t_s ： $50ms$ t_s $250ms$ 4、遥信继电器接点容量： $ac220v/5a$ $dc240v/2a$ 5、保护继电器接点容量： $ac250v/12a$ 6、使用的ct规格:二次侧峰值大于 $150v$ 7、外形尺寸： $48*48*90$ (单绕组) $144*89*73$ (3-6绕组)8、安装方式： 导轨式安装

四、主要功能：1、正常工作时，流入abs-ctb-12保护器的电流不超过 $0.1ma$ ，不影响ct正常工作。2、当a（或b,c），n两端电压超过 $150v\pm 10\%$ 时ctb-1短接a（或b,c），n。3、继电器的接点容量大于 $6a$ 。所以故障时，能使ct二次侧可靠短路。4、继电器接点具有保持功能，按压“复位”按钮，才能解除保护。5、在任何时候按下工作开关按钮，装置内部的保护继电器动作，发光二极管点亮。6、装置提供一对常开接点com、no和一对常闭接点com、nc，其中com为公共端，接点容量 $5a220vac$ 。可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传。当保护动作时，常开闭合，常闭打开。

- 质保范围1、产品本身的质量问题。2、开箱时，设备运输过程的损坏。

- 以下情况不再质保范围内.人为破坏。 .水灾等自然原因，人力不可抗拒等因素造成的损坏。 .没有按照产品说明书资料的正确指引安装及使用造成的损坏。 .超出技术指标的产品应用所造成的损坏。 .擅自打开设备，不在保修范围之内。

本产品的加工定制是否，品牌是奥博森，型号是ABS-

CTB-9，额定电压是220（V），断开容量是AC220V/15A，额定电流是5（A），产品认证是ISO9001