

AL1500 自动失真检测仪

产品名称	AL1500 自动失真检测仪
公司名称	深圳市富兰克电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精讯 型号:AL1500
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳龙华清泉路与三联路交汇处 (伊恋园对面) 佳和苑大厦1101室
联系电话	86 0755 28067091/28067756/28067090 13922841601

产品详情

al-1500 自动失真仪

测量功能包括:失真度、信噪比、频率及电平两个固定频点 (400hz、1000hz) 自动选择测试频率4位字的频率计数器3位字db值显示同步测量信号的失真, 频率&电平两个指针式表头。技术参数: 输入输入阻抗: 100k 输入电压: 3mv-30v (8step 10mv-30v) max输入电压: 50vrms输出电平监视输出: 1vrms(full scale)输出阻抗: 10k 失真监视输出: 1vrms(full scale)输出阻抗: 10k leve1测量范围: 10mv-30v(8 ranges)频率范围: 10hz-100khz:50hz-20khz+0.5db(ref.1khz) 10hz-100khz+1db(ref.1khz)精确度: $\pm 3\%$ of full scale (at 1khz)ccitt mode: ccitt vp 53 filterdb ratio测量范围: ± 130 db(at ref)精确度: ± 0.5 db ± 1 digit(in auto r ang)distortion固定频率: 400hz $\pm 10\%$;1khz $\pm 10\%$;300hz-3khz自动选择输入电平: 3mv-40vrms精确度: $\pm 5\%$ of full scale(+10% at 0.1% range)sinad输入电平: 3mv-40vrms测量范围: 0db-50db(6 ranges)精确度: ± 0.5 db of full scalefrequency输入电平: 3mv-40vrms测量范围: 50hz-100khz(auto range)精确度: ± 0.2 hz ± 1 digit电源输入: ac: 100v,115v,215v,230v,50/60hz,8va体积: 330w*150h*300d*mm重量: 约7kg

本产品的加工定制是否, 品牌是精讯, 型号是AL1500, 测量范围是130, 测量精度是3%, 产品用途是测量功能包括:失真度,信噪比,频率及电平