

台湾宝华PROVA6601钳形功率表PROVA-6601三相功率计(假一赔十)

产品名称	台湾宝华PROVA6601钳形功率表PROVA-6601三相功率计(假一赔十)
公司名称	深圳市共赢电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:钳式功率测量仪表 品牌:Prova/宝华
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰园二区B区1栋517房
联系电话	0755-33513989 18025333661

产品详情

钳形功率表prova-6601三相功率计(2000a)简介-----
----- prova 6601

三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量ac+dc 2000a,600v功因测量ac+dc 1200kw(1f)ac+dc 2000kw(3f)
)ac/dc自动侦测双重显示v+hz, a+v,kw+pf,kva+kvar
3.2000安培(交流+直流), 600伏特(交流), 4.800伏特(直流)

----- 钳形功率表prova-6601三相
功率计(2000a)详细参数----- prova 6601

三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量ac+dc 2000a,600v功因测量ac+dc 1200kw(1f)ac+dc 2000kw(3f)
)ac/dc自动侦测双重显示v+hz, a+v,kw+pf,kva+kvar规格prova 6601 (23oc+/-5oc)

ac+d真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0,3f 3w , 3f 4w 1f 2wand, 1f 3w):

档位 分辨率 准确性 输入档位 0~99.9kw 0.01kw +/-2.0%+/-0.05kw
ac600v,dc800vaca/dca2000a100~999.9kw 0.1kw +/-2.0%+/-0.5kw ac600v,dc800vaca/dca2000a1000~1200kw 1kw
+/-2.0%+/-5kw ac600v,dc800vaca/dca2000a

ac+dc v (ture rms,波形因子 < 4,自动换档,全档位过载保护 800vac): 档位 分辨率 准确性
输入阻抗 dc,50/60 hz 40~400hz 0~200v 0.1v +/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts 10mw200~500v 0.1v
+/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts 10mw500~600vac500~800v 1v +/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts 10mw

ac+dc a (turre rms, 波形因子 < 4): 档位 分辨率 准确性 过载保护 dc,50/60 hz 40~400hz 0~200a 0.1a
+/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts ac 3000a200~500a 0.1a +/-2.5%+/-5dgts +/-2.5%+/-5dgts ac 3000a500~2000a 1a
+/-2.5%+/-5dgts +/-3.0%+/-5dgts ac 3000a

ac+dc kvar (3f 3w, 3f 4w): 檔位 分辨率 准确性 输入档位 0~99.9kw 0.01kw +/-2.0%/+/-0.05kvar+/-3 °
ac600v,dc800vaca/dca2000a100~999.9kw 0.1kw +/-2.0%/+/-0.5kvar+/-3 °
ac600v,dc800vaca/dca2000a1000~1200kw 1kw +/-2.0%/+/-5kvar+/-3 ° ac600v,dc800vaca/dca2000a

频率(hz) (if < 10 hz , hz = 0) 檔位 准确性 灵敏度 50/60hz +/-2dgts v>1v,a>5a10~400hz +/-0.5%/+/-2dgts
v>1v,a>5a

一般使用: 钩部尺寸 约直径f55mm总线65mm(d) x 24mm(w) 电池 9v方型显示 2 x
4数字双显示液晶显示器范围 自动电压不足警示 过载警示 ol 取样率 5sec(v and a) 16sec(w) 操作温度 40c~
50oc 操作湿度 小于80% rh(相对湿度) 储存温度 - 20oc~ 60oc (- 40of~140of) 消耗电流 约25ma 尺寸 10.7"(l) x
4.4"(w) x 18"(h) 271mm(l) x 112mm(w) x 26.2mm(h) 重量 647g / 22.8oz. (含电池) 配件 皮袋 x 1 使用说明书 x
19v 电池 x 1

6600/6601功能比较 :

功能 条件/范围 6600 6601 kw/pf 3 3w 平衡负载 o okva,kvar 3 3w 平衡负载 o okw/pf 3 3w 非平衡负载 x
okva,kvar 3 3w 非平衡负载 x okw/pf 3 3w 平衡/非平衡负载 o okva,kvar 3 3w 平衡/非平衡负载 x
o 相角 () ± 90 o x 相序指示 rst或tsr o x kw,pf,kva,kvar 1 o ov(true rms) ac+dc 600v o oa(true rms) ac+dc
2000a o ohz(v>1) 10.0 - 400.0hz o ohz(a>5) 10.0 - 400.0hz o x

本产品的加工定制是否 , 类型是钳式功率测量仪表 , 品牌是Prova/宝华 , 型号是PROVA-6601,PROVA660
1