

# 3000W/48V逆控一体机 太阳能系统用逆控一体机 带MPPT逆控一体机

产品名称	3000W/48V逆控一体机 太阳能系统用逆控一体机 带MPPT逆控一体机
公司名称	佛山市博凯电源有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：否： 型号：3500VA:输出频率：50（Hz） 光电板功率：0（Wp）:蓄电池容量：0（AH）
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 南海桂城叠南一路美南大厦3楼
联系电话	86-0757-88331936 15302424779

## 产品详情

### 太阳能逆控一体机产品图片

### 太阳能逆控一体机产品特点

本产品专为光伏离网系统供电设计，采用数字化的设计理念，智能化正弦波输出，能适应各种类型的负载；采用单片机控制技术，优质铝合金面板,mppt最大功率跟踪充电模式，能有效的保护蓄电池，延长使用寿命.优异的输出短路保护设计，可以抗拒大电流启动负载冲击。广泛应用于家电设备，通讯设备、学校、街道、车站、航道、工矿、边防、海岛、牧区等太阳能离网供电系统。

### 太阳能逆控一体机面板显示说明

### 太阳能逆控一体机技术参数

#### 光伏控制逆变一体机技术参数

型 号	3500va
额定系统电压	48vdc

	适用蓄电池类型	铅酸或胶体	
	开关控制功能	轻触式按键开关，开机/关机独立。	
	lcd显示	逆变器输出电压，输入交流电压，电池电量百分比，负载百分比等	
交流输入	额定电压	220vac	
	交流输入过压值	276vac	
	交流输入欠压值	120vac	
	市电充电电压	54vdc	
逆变器	额定功率(w)	3000w	
	直流保护电压	欠压保护	43.2v
		过压保护	60v
	输出波形	纯正弦波	
	额定交流输出电压	220v ( ± 5% )	
	额定交流输出频率	50 hz ( ± 0.2 )	
	总谐波畸变率 ( thd )	<5%	
	逆变效率 ( 阻性 )	>93%	
	适应负载	照明、电视、炊具等一般性交流负载及功率1.5p以下空调和电机负载	
	过载能力	120% , 30s	
逆变器保护	蓄电池欠压、蓄电池过压、输出过载、输出短路保护、过热保护、		
控制器	输入电压 ( dc )	48v—80v	
	充电电压 ( dc )	56.4v	
	光伏发电最大充电电流	40a	
	控制器保护功能	短路保护、蓄电池过、欠压保护、	
	蓄电池欠压保护点	43.2v ( 对密闭式铅酸、胶体蓄电池 ) 关断放电	
工作环境	环境温度	-5 ~ +40	
	相对湿度，无冷凝	<95%	
	最高海拔	5000 m ( 1000m以上降额使用 )	
	绝缘强度	2000vac、60s	
噪音	距离1米	55db	
	外形尺寸 ( 宽 × 高 × 厚 )	440mm × 420 mm × 180 mm	
	重量	30kg	

太阳能逆控一体机lcd工作时外观

公司地图

联系方式

联系地址：广东省佛山市南海区桂城叠南一路东侧（新泉酒店北面）三楼

联系电话：手机15302424779 公司座机0757-88331936

传真号码：0757-83615033

腾讯qq：982129132

阿里旺旺：

公司简介

佛山市博凯电源有限公司是专业从事开发、生产和销售电源系列产品的高新技术企业。公司目前现有优秀员工百余人，厂房面积近万平方米，并在不断的壮大。其中专业研发人员10人，并聘请名牌大学的资深教授作为技术顾问，指导并协助博凯进行新型产品的研发，实力强大的研究团队，铸就了企业过硬的技术后盾；积极向上的员工成就了博凯钻石般的产品质量。公司主要生产：ups（不间断电源）、eps（消防应急电源）、ips(逆变电源)、风能太阳能逆变器、开关电源、变压器、免维护铅酸蓄电池等系列多达上百种产品，并承接特殊订单的制作，满足不同客户的需求，产品广泛应用于医疗、通信、金融、建筑、电力和行政等领域，并远销东南亚、南非、欧美等国外市场。优质的服务、可靠的产品质量使博凯得到了各界客户的一致好评。质量是企业生命，随着产品的种类和技术的不断提升、质量要求不断的完善，博凯正蓬勃发展。热情积极的博凯正期待您的到来！

本产品的加工定制：否是品牌：中性，型号：3500VA是输出频率：50（Hz），光电板功率：0（Wp）是蓄电池容量：0（AH），主机输出容量：3000（W）是产品认证：CE，输出电压：220（V）是外观：黄色挂壁式，逆变效率：93%是太阳能充电电流：40A