

防爆喊话器 手持式喊话器 FBQ-1

产品名称	防爆喊话器 手持式喊话器 FBQ-1
公司名称	北京同德创业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同德 型号:FBQ-1
公司地址	北京市通州区新华北街117号集贤写字楼206室
联系电话	18910534055 18910554055

产品详情

防爆喊话器/手持式喊话器/防爆手持喊话器/手提式防爆扬声器

产品型号：fbq-1

产品编号：tc-002591

产品介绍技术文档相关产品如何购买

一、概述

fbq-1型防爆手持喊话器为手持折叠式充电喊话器，又称手提式防爆扬声器。防爆形式为全本质安全型。该防爆喊话器适用于石油、化工、钢铁、港口等含有易燃易爆气体环境的场所。该防爆喊话器操作简便，重量轻，便于携带，具有良好的通话性能，并且安全可靠。该防爆喊话器电源为可充电电瓶。

二、主要技术指标

- 1.环境温度：- 30 ~ + 40
- 2.相对湿度：95%
- 3.大气压力：80 ~ 110 kpa
- 4.防爆标志：exib bt6

- 5.电瓶电压：dc6v，容量1.5ah
- 6.输出功率：5w和10w两种
- 7.失真度：<7%
- 8.频率特性：500~5000hz
- 9.传送距离(顺风)：>200米(10w)
- 10.外型尺寸：直径155mm，高245mm(参考)
- 11.重量：0.9kg(参考)

三、防爆喊话器使用方法

1.按下面板左按键开关，此时接通电源，处于喊话状态，对着喊话器面板讲话，声音由号筒播放出来。把话筒插头插入到插座上，按住话筒按钮，可对着话筒讲话。在喊话处于啸叫时，请你调节按键下的拨杆电位器，调到无啸叫即可。也可通过调节拨杆电位器调节喊话器的输出音量大小。

2.报警：按下面板左按键开关，再按下面板右按键开关，可发出警报声。

四、注意事项

1.防爆喊话器电池(电瓶)为防爆本质安全型电源，不可用其它电瓶替代，必须使用厂家提供的防爆本质安全型电池。

2.防爆喊话器长时间使用后，发现失真或音量大则需给电池充电。充电必须在安全区进行。

3.充电时把电瓶从防爆喊话器中取出，充电时间8—12小时，最长不得超过16小时

本产品的加工定制是是，品牌是同德，型号是FBQ-1，种类是带式，用途是扩音，外形是圆形，组成方式是单纸盆，振膜材料是非纸质，磁路形式是外磁式，频率特性是高音(高频)，额定功率是喊话器(W)，额定阻抗是喊话器()，频率响应是喊话器(kHz)，指向性是喊话器，灵敏度是喊话器(dB/W)，性噪比是喊话器(dB)，谐波失真是喊话器(TMD%)