

防雨式验电器 10kv高压验电器

产品名称	防雨式验电器 10kv高压验电器
公司名称	晋州市冀能电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:兴达 型号:YDQ-XD
公司地址	河北晋州市电力开发区608号
联系电话	86 0311 69004960 13831119331

产品详情

验电器的简单介绍： 验电器是一种用来检测高压线路和电力设备是否带电的工具，是变电所常用的最基本的安全用具，高压验电器一般以辉光作为指示信号。 新式高压验电器，也有靠音响或语言作为指示的，高压验电器由金属工作触头，小氖泡，电容器，手柄等组成。

应用方法与应用规范：

- 1.投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器，高压验电器必须定期试验，确保其性能良好。
- 2.使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。
- 3.在使用验电器之前，应首先检验验电器是否良好，有效外，还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确，方能到需要接地的设备上验电，禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电，以免现场检验时处错误的判断。
- 4.验电时必须精神集中，不能做与验电无关的事，如接手机等，以免错验或漏验。
- 5.对线路的验电应逐相进行，对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时，应在其进出线两侧各想分别验电。
- 6.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压，后验高压，先验下层，后验上层。
- 7.在电容器组上验电，应待其放电完毕后在进行。
- 8.验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分，至氖泡发光或发也音响报警信号为止，不可直接接触电气设备的带电部分，验电器不应受邻近带电体的影响，以至发出错误的信号。
- 9.验电时如果需要使用梯子时，应使用绝缘材料的牢固梯子，并应采取必要的防滑措施，禁止使用金属材料梯。
- 10.验电完备后，应立即进行接地操作，验电后回故中断未及时进行接地，若需要继续操作必须重新验电。

室外电源验电： 1.必须至少两人进行，一人监护一人佩戴合格防护用品，进行操作。
2.雷雨天气禁止验电操作。

室内电源验电： 1.必须至少两人进行，一人监护一人佩戴合格防护用品，进行操作。
2.验电器必须触及导体裸露部分（绝缘漆，热缩管等触及无效）。

本产品的加工定制是是，品牌是兴达，型号是YDQ-XD，产品认证是9000