

燃油小型汽油发电机3000W价格

产品名称	燃油小型汽油发电机3000W价格
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH3600D
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

燃油小型汽油发电机3000w价格

发电机的操作

发电机禁止直接带负载启动，请务必将输出交流开关设在（off）位置后启动，连接好接地线。打开燃油开关（on）。用手指轻轻拉出风门。对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动器，直至其啮合好为止，然后再用力将其拉动。对于电启动机型，调整启动开关到（on）运转位置上，旋转启动开关至（start）启动位置10秒钟；如启动不成功，则间隔十秒钟后再次启动直至启动成功，如启动五次不成功，则应检查机组是否有故障。发电机启动成功之后，再用手推回风门。新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。对于电启动机型，如用手启动方式启动时，应将启动钥匙放在(on)启动位置。发电机在常温启动后，需要运行1-2分钟预热运转，寒冷时，需加长预热运转时间至3-5分钟。如启动后马上带负载，可能会造成发电机突然停机。负载应在发电机启动之正确连接至发电机输出端子上，等预热后，再将输出开关合上。发电机不能超载运行，长时间带载运行不应超过额定功率的80%。三相机型发电机，三项负载应平衡，每相差值不超过30%，否则发电机容易损坏。为避免人身伤亡事故，须由专业技术人员保管并进行操作。发电机在运转时需有专人看护，定期观察发电机电压和电流。如有异常现象，请立即停机检查。发电机的停机先将负载关闭，再将发电机输出开关断开，空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至stop位置，将燃油开关关至stop位置。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

型号 th3600d/th3600de/th3600dr 发电机 额定输出频率 50hz/60hz
额定输出电压 110v/120v/230v/240v 额定输出功率(kw) 3 最大输出功率(kw) 3.2 直流电压 12v
8.3a 交流电压 110v/120v/230v/240v 输出端口 3 引擎 类型 自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门
排气量 270cc 发动机额定输出 5.6kva/3600rpm 发动机最大输出 6.2kva/4200rpm
活塞冲程(mm) 77 × 58mm 点火系统 t.d.i 系统启动方式 手动启动/电启动/遥控启动

油箱容量 13l 消耗燃料度 420g/kw h 连续工作时间 7.5 噪音 (7m 距离) 58dba
尺寸长 600mm 宽 450mm 高 500mm 重量 54.5kg 包装尺寸(mm) 650*510*565mm

永磁发电机与励磁发电机的比较

永磁式发电机：

永磁式发电机结构简单，转子磁场大，无励磁绕组，无碳刷，无滑环，气隙大，无触点，整机唯一磨损部位是轴承。提高了产品可靠性，不用外接调节器，导磁体材料间距采用优化设计，减少了漏磁，使发电机怠速性能好，出电路足。

励磁式发电机：

励磁式发电机，怠速发电性能差，电瓶容易放完电；发电机转速在1500-6000转/分区间效率只有40%-50%，效率低，因转子存在励磁线圈，整机温升高；励磁式发电机还极易出现碳刷、滑环损坏等问题。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756
联系人：庞经理

燃油小型汽油发电机3000w价格 燃油小型发电机,小型汽油发电机,小型发电机价格,汽油发电机价格,汽油发电机3000w,3000w发电机,3000w汽油发电机