

固纬GFG-8020H 2兆赫函数信号发生器 GFG8020H信号发生器 包退换

产品名称	固纬GFG-8020H 2兆赫函数信号发生器 GFG8020H信号发生器 包退换
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:函数信号发生器 品牌:Gwinstek/固纬
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

产品详情

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

产品介绍：

gfg-8020h函数信号产生器提供2mhz范围的信号输出。同时gfg-8020h附加cmos输出，内建4位计频器，粗调/微调旋钮及1000:1调整率和led显示。配上如可调直流偏压、输出附载保护与vcf输入功能等标准功能，gfg-8020h低廉的价格同时适用于教育与产业。

gfg-8020h信号发生器功能特点：

频率范围：0.2hz ~ 2mhz

粗调、微调旋钮

正弦波, 三角波, 方波, ttl 脉波和 cmos 输出

附 4 位数内部频率计数器

0.5" 大型 led 显示器

可调 dc offset 电位

输出过载保护

gfg-8020h信号发生器产品参数：

主要输出	
波形	正弦波, 三角波, 方波, ramp 与脉波输出
振幅	>20vp-p (open circuit) ; >10vp-p (加 50 负载)
阻抗	50 +10%
衰减器	-20db+1.0db (at 1khz)
dc 飘移	<-10v ~ >+10v, (<-5v ~ >+5v 加 50 负载)
周期控制	1 : 1 to 10 : 1 continuously rating
显示幕	4位led显示幕
频率范围	0.2hz to 2mhz (共 7 档)
频率控制	separate coarse and fine tuning
正弦波	
失真	< 1% 0.2hz ~ 20khz , < 2% 20khz ~ 200khz
频率响应	< 0.2db 0.2hz ~ 100khz ; < 1 db 100khz ~ 2mhz
三角波	
线性	98% 0.2hz ~ 100khz ; 95% 100 khz ~ 2mhz
方波	
对称性	<2% 0.2hz ~ 100khz
上升/下降时间	<120ns
cmos 输出	
位准	4vp-p ± 1vp-p ~ 14.5vp-p ± 0.5vp-p 可调
上升/下降时间	<120ns
ttl 输出	
位准	>3vpp
上升/下降时间	<30ns
vcf	
输入电压	约 0v~10v ± 1v input for 10 : 1 frequency ratio
输入阻抗	10k (± 10%)
频率计数器	
模式	内部
范围	0.2hz ~ 2mhz
准确度	± time base accuracy ± 1 count
时基	振荡频率 3.58mhz , 温度稳定度 ± 20ppm (23 ° c ± 5 ° c)
解析度	0.1hz, 1hz, 10hz, 100hz, 1khz
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/230v ± 10%, 50/60hz
附件	

	电源线 × 1,
	操作手册 × 1,
	测试线 gtl-101 × 1
尺寸及重量	
	230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,
	约 2.1 公斤

gfg-8020h信号发生器标准配置：

操作手册 x1, 电源线 x1, 测试线 gtl-101 x1

服务承诺：

1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。4、售后服务联络专员将报修服务记录内容及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在约定的时间内及时解决客户的异议。

本产品的加工定制是否，类型是函数信号发生器，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GFG-8020H，频率是2（MHz），电平是见说明（V），外形尺寸是230(宽) × 95(高) × 280(长)（mm），重量是2.1（kg）