LED显示屏电源 200W40A5V稳压电源 输出5V直流电源 电子屏电源

产品名称	LED显示屏电源 200W40A5V稳压电源 输出5V直流电源 电子屏电源
公司名称	中山市东凤镇雄发显示屏工程部
价格	面议
规格参数	品牌:极光 型号:CJA-200-5
公司地址	广东 中山市 东凤镇和合路1-4号。
联系电话	076022601063

产品详情

led显示屏电源，5v/40a200w，开关电源,质量稳定，两年质量保证，可以带动12片p10单色单元板(全亮），建议带10片p10单元板，我们做显示屏也是用这个电源的，做过许多led显示屏，故障极少。

· 100%满负载老化

· 保护功能：过载保护/短路保护、过压保护

· 2年保修

· 体积199*110*50(mm)

交流输入电压范围……176～264vac

交流输入频率……47～63hz

输入启动冲击电流……40a/230v（冷态时）

输入漏电流…… ＜0.7ma/230vac

电网调整率（满载时）…… ≤±0.5%

输出电压可调节范围…… ±10%

负载稳定度……1%

纹波及噪声……80mv

效率……80%

输出过载保护……110～150%

绝缘强度…… i/p～o/p：1.5kvac/1分钟

i/p～fg：1.5kvac/1分钟

fg～o/p：0.5kvac/1分钟

上升时间…… 满负载时为50ms(典型值）

保持时间…… 满负载时为20ms(典型值）

工作环境……-10°C～+50°C，20%～93%rh（无凝露）

储存环境……-20°C～+85°C，20%～95%rh（无凝露）

平均无故障时间……100,000小时

安全标准……gb4943,ul60950,en60950

emc标准……gb9254,en55022 classb,en55024

en61000-3-2,3，en61000-4-2,3,4,5,6,8,11

开关电源选用、使用注意事项一、金属外壳电源线与外壳一般与地（fg）连接，要可靠接地，以确保安全，不可误将外壳接在零线上。二、在安装完毕通电试运行之前，请再次检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出，交流和直流，单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑，方可通电运行。三、对于大功率电源，一般均有两或连个以上的“ + ”输入端子和“ - ”输出端子，实际上它们同属一个输出电极，只是为了使用户接线方便，而将多个端子分别在内部并接在了一起。四、为达到充分散热的效果，一般要安装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。五、电源出厂以前加阻性负载，如需用在容性或感性为负载时，应事先在订货时加以说明六、对于双路输出对称用负载，优先选用对称输出电源七、对电源fg未接地的用户，手摸外壳或输出有麻电感觉属正常现象，浮地时fg对大地有110v左右交流电输出，这是电源内部结构决定的。八、ac输入电源的定义输入电源=输出功率/（输入电压*功率因数*效率）九、汇漏电流：多台电源在使用时，共同摄入同一接地点，总的泄漏电流是由每个单元的泄漏电流相加构成，届时要检查保护接地线的可靠性及接地电阻是否达到要求，以免遭电击。

定制的开关变压器，配合双mos管输出以及加强型散热器和滤波电容线圈，保障纯净充足的40a电流输出多 配合9个接线端子让您做led工程得心应手。

本产品的加工定制是否，品牌是极光，型号是CJA-200-5，输出电流是40（A），输入电压是220（V），输出电压是5（V），输出功率是200（W），频率范围是47-63（HZ），产品认证是3C