

家庭小型工厂太阳能发电系统 300W太阳能照明发电系统

产品名称	家庭小型工厂太阳能发电系统 300W太阳能照明发电系统
公司名称	中山市赛宝太阳能光伏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华科特 型号:p-40AH
公司地址	中国 广东 中山 东凤镇永益第二工业区(卢国基厂房2楼)
联系电话	86 0760 22773772 13527122580

产品详情

太阳能灯列...

› 提高城市照明品味

获得多项国家级专利

所有产品七天无理由退货，一年内保修

产品专利号：201330355817.7

货品简介

本产品小型家用便携式太阳能发电装置。在阳光下，太阳能电池组将光能转化为电能并存储于内置蓄电池中，在需要时可以输出直流电和交流市电给各种电器供电。负载可接：照明灯、电风扇、电视机、手提电脑等。

产品特点：

核心部件均自主研发，产品一致性好，制定能力强，高可靠

性，底自耗电，高品质。

一体化设计，功能齐备，集成太阳能充电，交流补充充电，
交流输出等多功能，满足不同需求。

I同时具有交流输出和市电补充充电功能；

I防止倒灌，防止漏电；

I负载短路保护（毫秒级保护）

可以根据客户需求，采用铅酸电池或者锂电池

货品规格

I太阳能电池功率：60w~100w（可选）

I蓄电池：12v38ah

I市电充电输入：ac 110v/220v 45w

I发电市电输出：标准万用插座一个

n ac110v/220v + 10%, 50hz

n 输出波形：修正正弦波

n 输出功率：300w

I发电直流输出：

n 标准dc输出：12vdc II 2.1插座四个

n dc usb 输出 5v2a 两个

I面板

n 按键切换太阳能充电和电量显示

n 按键2秒钟指示电池电量，四格分别表示1/4 1/2 3/4 4/4 电量

n 按键1秒，如果有充电，则跑马灯指示正在充电

n 不按键，显示1分钟后停止，进入节电

n 电源开关：接通或切断电池的充电或者直流输出

n 输出指示：接通电池后，电池允许输出时输出指示灯亮

货品性能

I太阳能充电：根据太阳能板大小决定，采用60w的太阳能板，

阳光照射12小时能充满；

l 市电充电：5小时可充满

l 充电/输出保护

n 过压保护

n 过热保护

n 超载保护

n 欠压保护；

l 蓄电池保护

n 低压报警：10.4v-11v

n 过放保护：9.7v-10.3v

使用

l 发电输出：按下电源总开关，将讲直流电器插头插入对应的直流输出插座；打开交流输出开关，讲交流电器插入交流输出插座即可；

l 充电：本货品具有太阳能充电和市电充电两种方式供用户选择

n 太阳能充电：太阳能电池板尽量面向太阳光，此时充电指示灯亮；

n 市电充电：需要时可采用市电对本发电箱进行补充充电，将市电电源线插入市电充电接口上，充电指示灯亮即可。

l 注意

n 不充电、不使用的时间，请关闭电源总开关；

n 不实用交流电器时，请关闭交流输出开关。

l 在蓄电池充满的情况下，可供接近0.6度电。单独使用以下电器：

n 电视（40w）：10小时

n 电扇（60w）：8小时

n 灯（5w）：50小时

电脑（200w）：2小时

明产品应用推广型企业，秉着专业技术和诚信服务的精神致力于最节能环保的节能灯具产品研发和生产应用，为广大合作伙伴提供最具优势的产品和良好的品牌服务。

本产品的加工定制是是，品牌是华科特，型号是p-40AH，输出频率是50（Hz），光电板功率是60（Wp），蓄电池容量是38（AH），主机输出容量是300（W），产品认证是CE，输出电压是220v、12v、5v（V）