

守源电瓶蓄电池检测修复仪 电池充放电检测仪 6路

产品名称	守源电瓶蓄电池检测修复仪 电池充放电检测仪 6路
公司名称	福州守源充电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:容量测试仪器 品牌:守源
公司地址	福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A2#写字楼25层05室
联系电话	13075801810

产品详情

独有功能：一键操作，
放电过程夹子碰掉自动暂停，时间不消，再次夹上电池自动启动！放电记时，充电也记时！

该产品采用最新技术，全芯片控制系统，顶级硬件配套，全面解决蓄电池检测，充电、放电。修复。配组、循环测试等各项用途，具有充电速度快、容量计算准确、电池修复效果好等特点，针对单路12v/16v蓄电池充电、放电、修复，主要适用于电池生产厂商、电池修理店。

产品功能简介

- 1、可对12v及16v蓄电池进行单充电及单放电测试。
- 2、最高可对电池进行三充二放多循环测试。
- 3、对电池可进行脉冲修复。
- 4、当鳄鱼夹断开机器暂停工作，重新接上自动恢复工作。
- 5、工作时的电压、电流、时间、容量、状态可时时查看。
- 6、上一次放电的时间及容量可查询。

7、放电的下限电压可设定，便于对电池进行过放修复。

8、具有极性防反功能。

9、可同时处理6只12v或16v电池。

产品技术参数

输入电压：ac220v50hz+-10%整机最大功耗：520w---650w待机功耗：25w左右输入电流：ac0.15---3a适合电池：12v/16v铅酸蓄电池5---80a放电电流：1---10a可调充电电流：3a/6a电压电流精确度：0.5%充电模式最高限压：14.7v{12v电池}19.6v{16v电池}充电模式转折电流：700ma左右修复模式定时时间：60---960分钟
材质：全金属机箱。喷塑工艺包装：纸箱

代码模式

c---或者cd表示充电f---或者fd表示放电01、02---07表示7大模式t表示修复时间b表示电池电压类型，比如12v或者16va表示放电电流d表示放电终止电压

使用方法

放电模式操作：接入蓄电池，如果12v指示灯点亮表示为12v蓄电池，16v指示灯点亮为16v蓄电池,上排显示屏显示电池实际电压，按动模式按键选择01模式。下排显示屏为当前放电电流设定，按动+键，放电电流在1---10a滚动循环，选择要放电电流即可，20a电流选择10a放电。12a电池选择6a，按下启动按键，状态指示灯闪烁，此时设备进入放电模式。电池电压达到标准终止电压10.5v时，机器自动停止。放电结束，下排显示屏显示该电池放出的实际容量。按下查询按键可循环显示放电时间和容量
充电模式操作：接入蓄电池，如果12v指示灯点亮表示为12v蓄电池，16v指示灯点亮为16v蓄电池,上排显示屏显示电池实际电压，按动模式按键选择02模式。然后按动设置按键，为当前充电电流设定，按动+键，放电电流在3a/6a---即c03a/c06a滚动循环，选择要充电电流即可，10---20a电流选择3a充电。20a---60a电池选择6a,按下启动按键，状态指示灯闪烁，此时设备进入充电模式。电池电压达到最高充电电压时，电流低至0.7a机器自动停止。充电结束，完成该项工作
循环模式：电压电流设定同上。充放电电流设置好后，关机自动保存上次操作参数
修复模式操作：电池充电电流。放电电流设置同时。增加时间设定，时间设定为60---960分钟
修复电池尽量选用小电池充电，深放电将电池电能放完。指示灯状态说明：t/ah.指示灯亮。上排显示屏显示时间，下排显示电池容量。v/a指示灯亮，上排显示电池实际电压，下排显示充电或者放电电流值
状态指示灯亮，上排显示工作模式，例如1f为放电一次，1c表示充电1次，尾数显示工作模式。下排显示下一步的工作状态，例如下排显示--cd--表示下一步为充电~

本产品的加工定制是是，类型是容量测试仪器，品牌是守源，型号是SF200A-6，适用电压是AC220V（V），最大耗散功率是520W---650W（W），修复电流是1---10A可调（A），外形尺寸是720*390*180（mm），规格是720*390*180，重量是17，产品用途是蓄电池容量测试，最大计时时间是9小时59分钟