

## 220V转12V点烟座电源 车载电器转家用12V8A点烟器电源

产品名称	220V转12V点烟座电源 车载电器转家用12V8A点烟器电源
公司名称	普宁市军埠万腾电器配件厂
价格	面议
规格参数	品牌:YU 型号:YU1208 类型:外置开关电源
公司地址	深圳市福田区中航路都会100大厦A座28H
联系电话	0769-2349086 13510414249

### 产品详情

普宁市军埠万腾电器配件厂是一家专业开发、设计、生产高频/低频开关电源、适配器、电子火牛、整流器、充电器的专业厂家。拥有波峰焊流水线、补焊流水线及各种先进的检测设备，生产能力强，技术开发、设计力量雄厚。本公司始创于1989年，于2003年正式注册成立，已有20多年的生产经验。本着“给我一个要求，还您一个满意”的宗旨。根据客户要求，量身裁做电源，坚持高起点，重管理的原则，以质量求生存，以技术求发展。产品采用国际先进控制电路，进口优质电子元器件，吸收国内外优良技术，对抗干扰、工作稳定性。支持oem，欢迎来电咨询，联系电话：18665983190 13632768655 qq：403314969

品牌：yu名称：汽车点烟座电源适配器

型号：yu1208

输入电压：100v~265v 47hz\63hz

输出电压:12v8a

线路稳定度：输入100~240vac, 输出满载, -0.05%~+0.1%

负载稳定度：输入230vac,输出最小至满载, -0.15%~+0.56%

纹波： 25mv

效率：82%

内置过压、过流及短路保护

启动冲击电流：30a/240v

启动时间： 1s(240输入，io=100%)，

保持时间： 20ms(240输入，io=100%)

保护功能：过载保护105%~130%的额定功率，可自动恢复

绝缘强度：输入-输出交流ac 3000v/10ma，1分钟

输入-外壳 交流ac 3000v/10ma，1分钟

绝缘电阻：输入-输出 500m 输入-外壳 500m 直流500v

环境测试：

1.低温测试 输入:100 vac 输出：满载 环境温度：-10 ° c	1小时后上电ok
2.高环境温度满载测试 输入:230vac 输出：满载 环境温度:45 ° c	15小时后无损坏
3.快速寿命测试 输入:267vac 输出:满载 通电:3分钟 断电:5秒 环境温度:85 ° c 环境湿度:95%	14小时后无损坏

老化测试：

输入:230vac输出:满载at:30 ° c老化时间:4小时

注意事项：

本产品室内使用，不可拆卸电源机壳！

电源外部圆形网状孔热通风口，在风口处50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，5厘米不要放置其他物品，确保电源有良好的散热环境，保证安全。

请准确计算负载功率，切勿超载。电源工作时，外壳请勿用手接触。

输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

通电使用前，请仔细确认电源是否链接正确，严谨电源线路接反。

本产品的品牌是YU，型号是YU1208，类型是外置开关电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是100-240（V），输出功率是96（W），输出电压是12（V），工作效率是82（%），输出纹波噪音是50，输出电压精度是98（%），电压调整率是2（%），负载调整率是2（%），产品认证是CCC，输出电流是8A