

# 创宏盛WR185型变压器综合测试仪

产品名称	创宏盛WR185型变压器综合测试仪
公司名称	深圳市创宏盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:多参数测量仪 品牌:国产
公司地址	深圳市宝安区龙华街道人民路东侧和平大厦A栋504（办公场所）
联系电话	13728946390 13631559456

## 产品详情

### 变压器综合参数测试仪系列

wr185型变压器综合参数测试仪综合了精密lcr、dcr、匝比测试三种不同原理仪器，能一次自动完成高频变压器低压全参数的精密准确测试，提高测试效率3~10倍；测量信号源有恒阻抗、恒压、恒流三种输出方式，特别是恒流方式在测试不同 $\mu$ 值的元件时可保证测试磁场相同，是最为合理的测试方式。可一次完成初次级电感、直流电阻、匝比（初次级匝数），初次级相移、漏感、脚间短路或虚焊、脚间分布电容的测试；对滤波器、变压器可进行电感平衡度和直流电阻平衡度的测试；对变压器任意绕组可进行串联或并联后作整体测试，并且仍可单独测试。

### 性能特点

128 \* 240大屏幕lcd显示

中、英文操作界面、操作菜单

先进的测试稳定性、准确性

自动、手动测量方式

声、光自动分选功能

校准功能

自动、锁定量程

电感平衡度和直流电阻平衡度的测试

直读、上下限、中心值百分比、相对偏差显示

信号源输出10 、 20 、 50 、 100 、 2/50 五种可选阻抗、恒压、恒流方式

偏流源直接控制能力

30点频率/电压/偏流列表扫描功能

99组资料储层及读取功能

五位读数分辨率

数理统计、直方图、测试曲线、产品质量制程管制

万年历及时钟

技术参数

测试参数 及显示范围	r ( dcr )	0.0001m -999.99m
	z、 r、 x	0.0001m -999.99m
	l	0.0001uh-99.999kh
	c	0.0001 pf -999.99 mf
	d	0.0001-9.9999
	q	0.0001-9999.9
		-179.99 ° ~ 179.99 °

	匝比	1 : 0.01 ~ 1:100
测试频率及准确度	50hz、60hz、75hz、100hz、120hz、150hz、200hz、250hz、300hz、400hz、500hz、600hz、750hz、1khz、1.2khz、1.5khz、2khz、2.5khz、3khz、4khz、5khz、6khz、7.5khz、10khz、12khz、15khz、20khz、25khz、30khz、40khz、50khz、60khz、66.6khz、75khz、100khz、120khz、150khz、200khz共38个频率点±0.01%	
测试电压	0.1v ~ 1.1v,步进10mv	
测试速度	快速f : 20次/秒、中速m : 5次/秒、慢速s : 1次/秒	
等效电路	串联/并联	
测试方式	自动、手动、等待测量方式	
显示方式	直读、上下限、中心值百分比、相对偏差显示	
比较器功能	声、光提示,自动分选功能	
清零方式	开路/短路调零	
量程方式	自动、锁定量程	
列表扫描	30个点测试扫描	
存储功能	存储99个程序	
信号接口	可扩展	
电源及功率	50hz, 220v ± 10%; 30w	
使用环境条件	温度 : 0 ~ 40 ° c , 湿度 : 80%rh ( 40 ° c ) , 气压 : 86 ~ 106kpa	

本产品的加工定制是是，类型是多参数测量仪，品牌是国产，型号是WR185，测量范围是电感/DCR/圈数、相位等，测量精度是0.1%，功率是0.12（KW），频率是20000（HZ），重量是8（kg），尺寸是315\*315\*120（mm），电源是220V/110V，应用范围是高频变压器检测