

# 原装起重机专用安川变频器H1000 3.0kw CIMR-HB4A0009

产品名称	原装起重机专用安川变频器H1000 3.0kw CIMR-HB4A0009
公司名称	河南省宏基工控科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:提升机专用 品牌:YASKAWA/安川 产品系列:H1000
公司地址	长垣县魏庄工业区
联系电话	8615178 15303734456

## 产品详情

安川变频器作为起重机专用的变频器，能量巨大，

以更高性能为您拓展无限可能。全新安川“h1000”重负载变频器，在重型工业领域发挥稳定出众！业内首屈一指的驱动性能，源于我们对产品的绝对自信。先进的电机驱动技术，带来巅峰级的高效运行。将我们的技术融入各个领域，定义高效便利、安全环保的驱动准则。它能够根据不同用途最大限度地发挥特长，无论在性能还是控制上都值得信赖！安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质，“h1000”正以其致臻姿态展现，全面助力您的工作。

### 调试参数

- 1、按 键8下，显示par时按data键进入参数模式进行参数选择
- 2、按reset键，达到所要
- 3、按data键确认并存储参数的数值

参数号	参数名称	设定值：内容
a1-06	变频器用途选择	6 升降专用7平移专用
b2-04	直流制动 起升设置大小车不设	0.6
h2-01	制动器的选择 起升用大小车不用设	5
a1-02	选择控制模式	2：无pg矢量控制
b1-01	选择频率指令	1：控制回路端子
c4-01	力矩补偿起升设置大小车不设	1.04

b1-03	选择停止方式	0：减速停止
c1-01	加速时间	3：以秒为单位
c1-02	减速时间	2：以秒为单位
d1-03	二档	20
d1-07	三档	35
d1-15	四档	50
d2-02	频率指令下限值一档百分比	16
d2-03	主速指令下限值一档百分比	16
h1-05	s5的功能选择	4
h1-06	s6的功能选择	5
h1-07	s7的功能选择	32
e2-01	电机的额定电流	放大约15%
l1-01	电机保护选择大小车方可设置	0
l3-04	选择减速中防止失速功能	0：无效
l4-01	起升设置大小车不设	2
l4-02	起升设置大小车不设	0.5
l4-07	起升用务必设定	0
e1-08	起升用可以设定	出厂参数放大10%
e1-10	起升用可以设定	出厂参数放大10%
c6-02	起升用重载超重载选择	2超重载

本产品的应用范围是提升机专用，品牌是YASKAWA/安川，产品系列是H1000，型号是CIMR-HB4A0009，额定电压是三相AC380-460（V），适配电机功率是2.2（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是6.2（A）