

1024进32出视频矩阵切换器

产品名称	1024进32出视频矩阵切换器
公司名称	深圳市永晨安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永晨 型号:YC-8128-1024V32
公司地址	深圳市龙华新区民治街道牛栏前安防电子广场
联系电话	0755-81758200

产品详情

产品说明

设备介绍:

矩阵主机采用大规模音、视频切换专用芯片作为音、视频切换矩阵电路的多路多通道切换设备，溶合了先进的矩阵切换技术和计算机技术，可以给用户提供卓越的整体性能。主机采用模块化插板结构，具有视频输出、视频输入、音频输出、音频输入等多种模块化插板，用户可选择各种插板组合成系统所需容量和功能的切换

设备。在一个标准19

英寸机箱中实现音频切换、视频切换、报警输入及警后联动录像等多种功能，大大简化了系统的构成，提高了用户系统的可靠性。矩阵主机具有完备的矩阵切换能力，可以在任意监视器上显示任意摄像机的图像和监听与之对应的声音，而且这种控制可以通过手动操作和自动切换方式来实现，用户可使用一个功能完备、按人机工程学原理设计的键盘对系统进行操作和编程。系统中最多可以使用16个键盘或多媒体终端。

矩阵主机内置了多种控制协议，可以直接控制多种类型的解码器、高速球，并能由数字硬盘录像机共同控制。

用户可选多种不同配置的系统：256.270.320.380.400.450.512，1024路输入；8、12、16、20、24、28、32路输出。视频矩阵主机、视音频矩阵主机、视频环接矩阵主机。

可选配单路，2路，4路以太网控制模块：采用rtos实时嵌入式操作系统，视频压缩标准采用h264方式；可远程控制设置，全方位管理平台。

设备特性: 单机最大1024台摄像机和32台监视器

菜单综合设置，中英文菜单显示可选择

系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示

视频切换、报警控制三位一体

控制恒速或变速云台/控制电动镜头 无需转换器可直接控制智高速球
 内置报警模块提供16路报警点输入、2路报警联动输出 可外扩报警主机255路报警输入
 警后联动视频切换、自动录像
 兼容多种数字录像（dvr）操作可方便的使用计算机和键盘控制前端设备
 包括3个rs-485数据端口，1个rs-232数据端口
 支持多级、分级控制，采用rs485方式，最多可级联32台矩阵主机
 模块化结构设计，16u标准机箱

设备参数：

供电电源	<200w ac220v ± 10% / 50hz
视频输入	1vp-p(75欧姆负载，不平衡)
视频输出	1vp-p(75欧姆负载，不平衡)
视频信噪比	50db（加权）
视频隔离度	50db（加权）
视频带宽	17mhz(-3db)
差分相位	典型值为2%
差分增益	典型值为2%
视频制式	ccir和pal制
音频输入幅值	0-2vp-p
音频输出功率	0.5w(8w)
音频信噪比	48db（加权）
音频隔离度	48db（加权）
音频带宽	20khz(-3db)
切换时间	<1毫秒
视音频接口	视频：bnc插座/音频：rca插座
环境温度	-10 ~55
环境湿度	90 rh(无凝结)
外形尺寸	483(l) × 430mm(w) × 712mm (h)
重 量	50kg（装满模块的大概重量）

设备尺寸：

设备连接图：