

光纤分线箱 室外分纤箱

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 光纤分线箱 室外分纤箱 |
| 公司名称 | 慈溪市弘邦通信设备厂 |
| 价格 | 32.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:弘邦 型号:多款 材质:PC |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼 |
| 联系电话 | 18667877075 18668800126 |

产品详情

光纤分线箱概述:

本产品应用于ftth接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。

光纤分线箱应用范围：

使用区：移动 联通 铁通 电信 ftth fttb fttx ftp

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光纤分线箱特点：

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

光纤分线箱熔接方法：

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e. 熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

光纤分线箱优点：

- 2.1 箱体材料采用smc材料制作，使用寿命达到20年以上
- 2.2 双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 2.3 光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3 主要技术参数（符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求）

- 3.1 工作环境温度：-40 ~ +60
- 3.2 环境湿度：95%(+40)
- 3.3 大气压力：70 kpa ~ 106kpa
- 3.4 光缆进入数量：1 × 2根（下进缆）
- 3.5 皮纤进入数量：8 × 2根（下进纤）
- 3.6 箱门开启角度：180 °

3.7适配器：sc/pc

3.9接地排耐电压水平：3000v(dc)/10ma/1min

3.10绝缘电阻： 2×10^4 m /500v