

捷普J-P123黑色多功能手腕式计步器手表 户外表防水30米

产品名称	捷普J-P123黑色多功能手腕式计步器手表 户外表防水30米
公司名称	深圳市爱步者运动科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 299.00 品牌: JIPULSE 材质: ABS
公司地址	深圳市龙华新区民治街道中华路24号广明工业园 B区1栋3楼301-A室
联系电话	0755-23348080 18607557830

产品详情

a. 功能简介

无线接收心跳胸带传送的心跳信号，胸带频率为 am 5.3khz；

时间显示：时、分、秒。

响闹功能

心率超出上限值报警功能(60~220)

计时功能（最大计时 23 小时 59 分 59 秒 99）

12/24小时制

el背光

有按键音

卡路里和脂肪消耗

1.任意模式下按 a 键 el 亮三秒。

2.时间模式

在正常时间模式按 b 键进入响闹模式；按 d 键进入心跳测量模式；再按 d 键停止计时并轮流显示平均心率和计时时间各 2 秒；停止计时状态按住 d 键 2 秒计时与心率值清零后自动返回正常时间模式。

时间设置：在时间模式；按住 c 键 3 秒进入时间与心率上限设置：（心跳上限值设置范围 60~220）

当数值闪动的时候按 d 键调整闪动的数值；

在正常时间设置模式下，若在 60 秒内无任何按操作则自动退出返正常时间模式。

3.响闹模式

在闹钟模式时按 d 键轮流选择开启或关闭闹铃（ ）符号及整点报时（ ）符号。

当到达设置时间时，响闹 30 秒后自动停止或按任一键停止响闹，响闹时会有“ ”符号闪动。

闹钟设置：在响闹模式按一次 c 键进入闹钟设置，首先“小时”闪动，按 d 键调整数值；再按 c 键“分钟”闪动，按 d 键调整数值；再按 c 键退出设置模式。

在闹钟设置模式下，若在 60 秒内无任何按操作则自动退出返正常时间模式。

在正常时间模式按一下 d 键开始计时，同时心跳测量也跟着在进行，当测到心跳频率超出上限值时有“bb”声报警。在计时进行中按一下 d 键停止计时并轮流显示平均心率值和计时时间各 2 秒。

在心跳测量模式，接收到心跳信号时约 2 秒钟自动更新一次心率值；若无心跳信号时 5 分钟后自动进入省电模式，心率值显示零，心跳符号消失。按 b 键可重新使能心率接收。

在计时停止状态按一下 d 键继续计时。

在计时停止状态 b 键计时时间与心率值清零；后自动退出到正常时间模式。

5.心跳胸带使用说明：

准备带上胸带时，将胸带的发射器电池门朝下面然后插上带扣，调节胸带发射器在胸部正中位置。

心率胸带是用作记录心跳，并将数据传送给腕錶的，当穿胸带时请注意下列几点：

- 1、用几滴水或导电凝胶，把胸带内侧的导电垫弄湿，以确保有良好的接触。
- 2、沿着胸部穿上胸带，为了确保有准确的心率信号，请适当调节绑带，使胸带舒适地套在胸肌的下方。

当带好胸带后约在 2 分钟之内即可成功发送出心跳信号；此时打开手表在心跳测量模式，可接收到心率值；当手表接收到胸带心跳信号时“ ”将闪烁。

提示：

胸带的位置，会影响其性能，请沿著绑带移动胸带，使其位于心脏的上方。

避免将胸带套在胸毛浓密的位置。

在干燥、寒冷的天气下，胸带可能需要几分钟，才能稳定地发挥其功能，这属于正常现象，经几分钟热身后，即可改善其性能。

如下图所示，您可将腕錶戴在手腕上，或用安装架固定在自行车或健身器材上，与胸带发射器距离应 65cm：

故障排除：

当带好胸带 2 分钟后手表接收不到心率值时；可能是电池电压不足够或你所在环境空气特别干燥、寒冷。

解决方法： 尝试更换电池

可用饮用水或传导凝胶涂擦胸部。

c.质量标准

机芯尺寸： . mm

厚度：9.35 ± 0.15 mm

工作温度：-10 ~+60

工作电压：3v

准确精度：± 90 秒/月

电池型号：cr2032

静态最大驱动电流： 3.5 u a (t=25)

静态平均驱动电流： 2.5 u a (t=25)

心跳测量电流： 30 u a (t=25)

LED灯发光电流： 10.0 m a

响闹电流： 2.5 m a

电池寿命：36个月(日本电)

附:胸带

静态电流： 0.5 u a (t=25)

发射瞬间电流： 4.5 m a (t=25)

发射平均电流： 0.4 m a (t=25)

发射距离： 65 cm

电池使用寿命：14个月

本产品的建议零售价是 ¥ 299.00，品牌是JIPULSE，材质是ABS，规格是100*90*75，货号是J-P123黑色，箱装数量是999，产地是中国，加印LOGO是可以，加工定制是是，是否有夜光是是，特点是防水、防震，颜色是黑色