

## 题词器（电视台播音专用/演讲专用/镜像监视器）

产品名称	题词器（电视台播音专用/演讲专用/镜像监视器）
公司名称	深圳市迪亚赛电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	深圳市龙华新区东环二路颖博工业园综合楼2楼214-215室
联系电话	0755-29000695

## 产品详情

使用说明书

instruction manual

至客户：

感谢阁下购买及使用本彩色液晶显示器，开箱时请检查箱内的附件是否齐全。在连接部件及接通电源之前，请先详细阅读本使用说明书并请保留本使用说明书以备后用。

## 目录

一、安全指南	1
二、附件	2
三、pc模式下驱动程序的安装	2
四、面板控制与端子接口说明	2
五、液晶显示器与各种信号的连接	2-6
六、pc显示模式	7
七、产品规格	7
八、故障维修	7
九、遥控器使用指导与说明	

## 一、安全指南

### 重要注意事项！

#### 高压危险！

本机内有高压，请勿打开机壳，以免触电。维修时应委托专业人员。

不正确的操作方法可能会导致触电或火灾事故，为确保您的安全及彩色液晶显示器的使用寿命，请在使用前仔细阅读下述安全注意事项。

在使用本机前，必须阅读并理解所有使用指示。

必须妥善保存使用说明书，以备将来之需要。

必须严格遵守本机其使用说明书上的警告指示。

操作时必须遵照所有使用说明。

请勿使用制造商没有推荐的附设装置，不恰当地使用设置可能会发生意外故障。

请使用彩色液晶显示器所配电源适配器，在把ac电源线接到电源插座之前，请检查电视规格的电压

源要求是否合适本地电源供应条件，如果您不能确定使用电源的类型，请与经销店或当地的电力部门联系。

不要用任何物品压迫或缠绕电源线。破损的电源线会导致触电或引起火灾。

请勿试图自行维修本机，由于本机内有高压装置和其他易损坏器件，会对人体或显示器本身造成各种危害，请务必让专业维修员进行维修。

请勿触摸使用说明书中没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控件部件进行不适当的调整会损坏本机，也会增加专业技术人员的维修工作量。

本机需要更换配件时，请向维修人员确认使用制造商指定的或性能与原件相同的配件。配件使用不当会导致火灾、触电、显示器损坏等危险。

清洁本机前，先拔掉电源。请使用略湿的抹布清洁本机。清洁时请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。

长时间不使用本机时，请拔出交流电源插头。

不要将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架或桌子上。

请保证本机周围空气流通，本机通气孔不被覆盖或堵塞。

本机的液晶面板使用敏感材料制造，不要用任何物品碰击液晶显示器。如果本机从高处掉落或受到撞击，液晶面板有可能会破裂。此时请立即停止使用本机。

不要将本机置与阳光直射处或热源附近，如散热器、暖气设备、火炉和其他发热物体。

每次开关时间间隔不小于3-5秒。

## 二、附件

- 1、中文说明书（x1）
- 2、交流电源线（x1）
- 3、适配器（x1）

## 三、pc模式下驱动程序的安装

- 1、在计算机第一次使用pc时，windows会提示找到新硬件，要求安装驱动程序，单击“下一步”；
- 2、选择“显示指定位置的所有驱动程序列表，以便从列表中选择所需的驱动程序”，单击“下一步”；
- 3、选择“显示所有硬件” “标准监视器类型” “即插即用监视器”。单击“下一步”；

4、单击“下一步”继续安装驱动程序；单击“完成”。

#### 四、面板控制与端子接口说明

##### 【一】、面板控制说明

1、控制说明：

(1) av/vga转换 ( auto )

(2) 主菜单 ( menu )

(3) 电源开关 ( power )

(4) 减小 ( )

(5) 增大 ( )

2、前面板状态指示灯 ( led ) 说明：

有信号显示绿色，待机显示红色。

##### 【二】、端子接口说明

2、接口说明：

#### 表 ( 一 )

1：液晶显示器的电源输入端子，dc12v/4a供电。

2：hdmi高清信号输入。

3：db15vga端子，连接计算机的模拟rgb信号。

4：bnc1/bnc2分别有av型号输入。

#### 五、液晶显示器与各种信号的连接

##### ( 一 ) 连接计算机信号

将液晶显示器与计算机连接，便可享受到更清晰逼真的画面。

连接步骤：

- 确认液晶显示器和计算机的电源已关闭。
- 将d型15针vga接口连接到计算机的vga接口上，将另一端连接到液晶显示器的db15vga端子输入口，并拧紧螺丝。
- 将12v电源适配器接到液晶显示器的电源输入接口，另一端接交流220v电源。
- 先打开液晶电视的电源，然后打开计算机电源。
- 将本液晶显示器的输入显示模式用面板上的auto键设置为vga或av
- 可以使用面板上的power键关闭液晶显示器。
- 本液晶电视可支持分辨率如表（二）所示，不在表中所示的分辨率液晶显示器将不能正常显示。

分辨率	800*600	1024*768	1280*1024
行场 (khz)	37.88-46.88	48.36-60.02	63.98-79.98
场频 (hz)	60-75	60-75	60-75

表（二）

（二）、功能调整：

- 1、按menu键进入主画面
- 2、按左右键，可选择不同的子菜单
- 3、在按auto键选择调整项
- 4、按左右键进行调整。详细调整如下

表（三）

功能	屏幕显示	备注
亮度		1.按menu进入主菜单
对比度		2.按减键（-）或按加键（+）子菜单
调整		3.按auto选择对应子菜单
		4.按减键（-）或按加键（+）

功能	屏幕显示	备注
自动调整		1.在pc模式下，按menu进入 2.按减键（ ）或按加键 子菜单 3.按auto选择自动调整项 4.按加键（ ）调整 5.按menu退出。 6.在退出菜单状态下可以 uto键直接进行调整
左右翻转调整		1.按menu进入主菜单 2.按减键（ ）或按加键 子菜单 3.按auto键选择模式 4.按加键（ ）调整为模式 5.按menu退出。
上下翻转调整		1.按menu进入主菜单

		2. 按减键 ( ) 或按加键 子菜单 3. 按auto键选择模式 4. 按加键 ( ) 调整为模式 5. 按menu退出。
--	--	--

功能	屏幕显示	备注
菜单水平位置调整		1. 按menu进入主菜单 2. 按减键 ( ) 或按加键 应子菜单 3. 按auto键选择菜单水平位 4. 按减键 ( ) 或加键 ( ) 5. 按menu退出。
菜单垂直位置调整		1. 按menu进入主菜单 2. 按减键 ( ) 或按加键 应子菜单 3. 按auto键选择菜单垂直位 4. 按减键 ( ) 或加键 ( ) 5. 按menu退出。

功能	屏幕显示	备注
语言选择		1. 按menu进入主菜单 2. 按减键 ( ) 或按加键 子菜单

- 3.按auto键选择菜单语言选
- 4.按减键 ( ) 或按加键 ( )
- 5.按menu退出。

## 六、pc显示模式 :表 ( 四 ) 显示模式表.

分辨率	行频(khz)	场频(hz)	像素时钟(mhz)	标准模式
800x600	37.86	75	31.50	vesa standard
	37.88	60	40.00	vesa guidelines
1024x768	46.88	72	50.00	vesa standard
	48.08	75	49.50	vesa standard
	48.36	60	65.00	vesa guidelines
1280*1024	56.48	70	75.00	vesa standard
	60.02	75	78.75	vesa standard
	63.981	60	80.45	vesa guidelines

## 七、产品规格

产品规格如表 ( 五 ) :

项目	相关说明
亮度	500
可视角度	170
分辨率	最大分辨率1280*1024/60hz
osdi语言	中文简,英文,
电源	dc 12v
附件	dc12v/4a适配器、ac电源线、说明书.

问题	需要您自行检查的项目
出现“无信号”	检查显示器及计算机电源插头是否插上，电源是否接通，按键on/off是否正确,检查vga电缆连接是否正确
画面不在屏幕中心	使用手动调节“水平位置”和“垂直位置”，请参照“屏幕菜单系统”。
图像太亮或太暗	选择合适的“亮度或对比度”，请参照“屏幕菜单系统”。



在“关闭windows” 的画面出现干扰线条	使用“自动校正”或手动调节“相位，请参照“屏幕菜单系统”（仅限
注：如有不符，请按实物为准	

## 八、故障维修如表（六）：

## 九、遥控器使用指导与说明

### （一）遥控器使用介绍：

- 1.使用遥控器前首先检查遥控器电池是否已经装入遥控器或者没有取掉电池存放pvc片胶片。
- 2.近距离使用遥控器时请将遥控器垂直的对准机身正面指示灯处，远距离时对准机身正面即可。

### （二）遥控器按键说明

1键为：静音/取消静音

2键：关机/开机

3键：进入主菜单后向左翻动菜单项目/设置其它功能时都为减小/降低等

4键为图像模式下：运动/柔和/个人设定模式

5键为音效：音乐/电影/用户/标准（带音效的视频下有效）

6键为：进入主菜单后可向上移动任务栏

7键为：输入信号通道切换，视频/电脑

8键为：主菜单界面，连续按2次为退出界面。

9键为：进入主菜单后向右翻动/设置其它功能时都为加大/升高/执行特殊功能进入等。

10键为：屏显按键，显示视频/电脑信号源

11键为：进入主菜单后按此键可进入次菜单，向下翻动移动等

12群键为：此群键盘只有在tv模式下使用有效，监视器功能的程序下为无效键盘。

感谢阅读本产品说明书！

## 高性能

软件与windows98、2000、xp相适应，具有双镜像功能，应用方便，操作灵活。

直接与摄像机专业三脚架相连，携带更方便灵活。

专业显示屏可以直接av输入、可以实现摄像、电脑混合使用

该系列全部型号均可增加形象自检功能

对画面进行最适当的自动调节。

无论是演播室播音、室外采访、课件教学还是会议演讲，

rf系列提词器都为您创造一个高清的播音新时代

本公司拥有集演播室灯光设计安装及声学装修、虚拟蓝，绿箱于一体的优秀工程队伍，受到业内人士的共同认

本产品的加工定制是是