

# 太阳能LED室内照明系统，节电器 家用节能设备太阳能储能节能器

产品名称	太阳能LED室内照明系统，节电器 家用节能设备太阳能储能节能器
公司名称	深圳市毅睿风光照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YR 型号:YR-1008S
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处大浪南路河背工业区 佳田工业园A栋5楼B区
联系电话	0755-29048876 18665388695

## 产品详情

### 1.适用范围地区：

本产品是一种多功能智能小型家用太阳能照明系统（yrfgzm）

适用于居家照明在农村和城市地区的电力供应缺欠地区。

适用于野外旅行，地震灾区板房照明和户外工作的其他应急照明，

可作为便携式照明设备。

同时，它可以作为一个便携式的备份电源/充电器；可用于为手机充电、

照相机和收音机dc/5v输出充电。

### 2.配置：

太阳能电池板：20w / 18v（单晶）

电池：12v/12ah（太阳能胶体蓄电池）

灯泡：2w / 12v（直流太阳能led灯泡）

日光灯：9w/12v（直流太阳能led日光灯）

usb端口的usb 2ports，一为手机充电和一个无线电的输出

系统包括以下部分：

多功能智能家用太阳能系统主机（金属盒）1套

20w / 18v的太阳能电池板1pcs。

12ah / 12v的太阳能胶体蓄电池已装在金属盒中）1pcs

灯泡：2w / 12v（直流太阳能led灯泡）2pcs

日光灯：8w/12v（直流太阳能led日光灯）1pcs

电缆直流5m灯泡连接线灯头、开关2套

电缆直流8mled日光灯连接线1套

电缆12m太阳能电池板连接控制器线1套

用户手册说明书一份

3.性能：

照明时间：三灯全开约5-6个小时（电池完全充满电）。

充电时间：约10-12hours'efficient日照时间充分利用太阳能板给内部电池充电

注：不同纬度，不同地区每一天有不同的有效日照时间。不同的充电效果。

4.操作：

4.1 安装太阳能电池板在屋顶或暴露的地方，那里有强烈的阳光是可用的。 注意：  
必须无障碍，太阳可以直接照在太阳能电池板的面板。

4.2 将直流尖端的太阳能板到（多功能智能家用太阳能系统主机）保持连接的

太阳能充电电池盒上的指示灯是橙色流水闪烁时，代表充电。

充电流水闪烁规律如下：

4.3 将电池盒在房间里或在树荫下， 注意：不要将电池在阳光下很长时间，否则  
可能会损坏 4.4 固定灯电缆和灯座，然后拧入灯头led灯（直流太阳能led灯泡）

或（直流太阳能led日光灯）

4.5 ( 电缆直流5m灯泡连接线 ) 或 ( 电缆直流8mled日光灯连接线 )

的插头插入 ( 多功能智能家用太阳能系统主机 ) 接口

4.6 打开 ( 多功能智能家用太阳能系统主机 ) power总开关 ,

打开light switch-1---3灯开关

4.7 led指示灯 :

4.7.1 充电 : 橙色led指示灯流水闪烁

4.7.2 待充电 : 第一个橙色led闪烁警告。

4.7.3 电池电量25 % :

4.7.4 电池电量50% :

4.7.5 电池电量75% :

4.7.6 电池电量100% :

4.8 放电 : 放电则与充电规律反过来 , led不闪烁。

4.9 为手机充电 : ( 多功能智能家用太阳能系统主机 ) usb接口插入用户专用手机连接线连接到手机 , 选择适合您的移动连接的正确提示。

4.10 电池电量低于25%警告后系统设计程序自动转接市电续电照明 , 此时如没有连接市电 , 系统开始过量放电属于特应急用电 , 应尽快停止用电 , 太阳能给予系统电池充电。

4.11 本系统特点 , 市电不对电池充电 , 以达到保护电池安全为目的 ;

4.12 节约能源从使用太阳能充电照明开始 !

5.备注 : 5.1如果 ( 多功能智能家用太阳能系统主机 ) 连接的 ( 直流太阳能led灯泡 ) 没有照明 , 请查看开关有无打开 , 插头有无插好 , 灯泡有无拧紧。

6.5.2请保持太阳能电池板每天充足的电量给系统电池充电。

5.3不使用时请关闭power总开关，如果你不使用灯具和usb或会减少电力消耗。5.4 请使用本产品配套的（直流太阳能led灯泡）和（直流太阳能led日光灯）。

6.注意安全。6.1使用前请仔细阅读用户手册，误操作，将损坏的产品。6.2保护产品免受激烈碰撞或扔6.3（多功能智能家用太阳能系统主机）远离水和火6.4不要拆卸电池盒或其他部件

6.5不要把太阳能电池板的电缆的正负极碰短路，或将它来接触不良。6.6不要放在儿童接触到的地方。

7.保修条款：7.1由于使用不当的损伤不在此保修条款中，强烈碰撞或跌落过不在保修范围。7.2在系统中的交流电源是严格禁止的；它会损坏系统，将不给予保修。

7.3（多功能智能家用太阳能系统主机）进水和火烧，不在保修范围。7.4不要拆卸电池盒或其他部件。否则不在保修范围。7.5不要把太阳能电池板的电缆上的电缆会短路或接触不良。\*\*请给电池每1个月至少一次充满电，特别是当你很长一段时间不使用它。

本产品的加工定制是是，品牌是YR，型号是YR-1008S，产品用途是太阳能照明，节电，节能，环保，产品别名是太阳能灯具，节电设备类型是家用节电器