

收发一体 亚克力声磁防盗门禁 EAS商场防盗系统 商场门禁

产品名称	收发一体 亚克力声磁防盗门禁 EAS商场防盗系统 商场门禁
公司名称	上海昊亿实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIGHLIGHT 型号:RM001 类型:商场防盗系统
公司地址	中国 上海市 普陀区曹杨路450号607室
联系电话	86 21 51098091 13636679258

产品详情

型号：rm001

检测距离：1.3—3米（与检测标签的规格有关）

中心频率：8.2mhz ± 0.5mhz

检测区域： 95%

电源功率：20w

外形尺寸：160 × 30/45 × 10cm

材料：亚克力

颜色：自选

最大湿度：0-85%

性能特点：pit检测技术：通过数字梳状滤波器提取淹没在噪音是的响应信号，比普通产品多出20cm检测宽度。

大大提高系统检测率。软硬标签运算法选择有效分区。身份识别码技术：在发射市制中编辑身份信息识别码。不同于传统意义上跳频。先进的脉冲agc技术。

同时双甄别agc适应能力更强。主要功能由单片机及智能应用软件控制。led多功能全流程显示技术。

免调试功能。w5智能引擎自动校验，实时监测，报警输出，自我诊断；最新数字技术，现场环境编程mcu二次检测，四种跳频选择，双甄别+agc适应能力更强

高导磁滤波器，抵御电场干扰豪华时尚亚克力材质，美观时尚大方精细工艺

非质量问题自我排查方法

1天线不报警

- 1)检查天线是否供电（电源开关是否打开，插头是否脱落）
- 2)用硬标签检测天线是否报警（因为有时使用的测试软标有可能已经解码；或是软标签已损坏；或是软标贴的是金属包装的商品。出现这种情况天线是不报警的）
- 3)检查天线周围近距离内有无大体积的金属物品，如：存包柜、冰柜等。如有要将其移远。

2防盗器天线误报

- 1)请电工检查天线供电电压220v是否正常。如电压不稳，应增加ups电源，或是稳压器。
- 2)天线供电电路上不允许有任何其它用电设备。请电工检查配电房的总闸，是否并用了其它电器设备。
- 3)检查天线周围近距离2米内有无电器设备。（如存包柜、点钞机、打卡机、娃娃机、冰柜、电饭锅等，这些设备的用线不能形成圈状）
- 4)天线周围10米范围内不允许有成卷线圈，特别是pos机的网络线不允许形成圈状，如收银台维修或暂不使用，应将网络线拉直摆放。（近距离内不允许有接线板和380v强电线）。
- 5)收银台不能离天线太近，否则会引起误报。
- 6)检查天线附近柜台商品上是否有标签。
- 7)收银台回收的硬标签不要靠解码器太近。硬标签尽量用金属盒存放
- 8)当同一场所安装一个以上的检测口，在开机时应先开主发射，后开副发射电源，否则会引起设备报警。

3解码器不解码

- 1)电源未开，插头未插好
- 2)解码器电源灯亮而解码板不解码：此现象一般为收银台下的解码器到解码板的连线被人为拉断。请电工关掉电源后，按照相同颜色的线相连，将线接上或者对应其它好的收银台的解码器将连线接好

4开锁器取不下扣

- 1)防盗扣品种繁多，取钉器如果打不开防盗扣请先确认取钉器是否与防盗扣匹配，不一样的防盗扣应当

使用其对应的取钉器。

2)如果防盗扣与取钉器是匹配的，请确认是否使用的是普通的取钉器，如果是普通的取钉器请更换强力的取钉器试一下。

产品认证：

签收事项：

货物破损严重造成缺失的，请拒收快递，并及时联系我们。

包装正常的，也请打开查看是否是自己购买的货物，如有问题，也请及时联系我们。

售后服务：

购买了产品出现物流、产品质量等问题我们将第一时间为您解决问题。

如有技术问题公司会有专业的服务工程师与您进行一对一，心贴心的交流与服务，所有问题会在24小时内得到答复。

重要提示：

产品信息和库存会随时更新和修改，产品的图片和颜色仅供参考，如有严格要求颜色或是规格的，请联系客服，误拍规格和颜色，发货之后再联系的，本店概不負責。

请联系我们：

地址：上海市普陀区曹杨路450号607室 昊亿实业有限公司 李女士电话：021-52360266

qq：1814225907

本产品的品牌是HIGHLIGHT，型号是RM001，类型是商场防盗系统，用途是超市,商场,服装专卖店,购物中心,皮草行,图书馆,开架式药房,化妆品店,书店,鞋店和图书音像店等。，高度是151cm，尺寸是151*38*12.5cm，检测距离是1.3-3m