

99防区电话联网红外线防盗报警器 家用无线报警主机

产品名称	99防区电话联网红外线防盗报警器 家用无线报警主机
公司名称	深圳市福田区融创华立电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:猎豹 型号:HK 供电电源:12 (V)
公司地址	广东深圳市福田区汇通安防市场
联系电话	86 136 32525157 13632525157

产品详情

99防区电话联网红外线防盗报警器 家用无线报警主机

标准配置：

主机一台 红外探头1个 喇叭1个 门磁1个 遥控2个 ups电源一个

功能简介：

1. 具有防区多种模式自由选择，使用于各种情况下的对接设备，防区具有独立的模式，模式分别为：关闭模式、立即模式、延时模式、紧急模式、智能模式。

a.当防区设为延时模式，触发后，30秒钟内没有及时撤防，将发出报警信号；

b.当防区设为紧急模式，可接烟雾、瓦斯、煤气等报警传感器；触发便报警。 c.当防区设为智能模式，该防区主要是设置在内部人经常出入的地方，在智能模式下，其它防区触发后报警，智能防区触发后不做报警处理。2. 防恶意干扰功能，主机具有自动识别无线干扰，被主机自动识别为干扰破解信号后，会鸣响警笛.3. 防破解功能。开启此功能后，所有无线遥控器将不能撤防.4. 智能化微电脑自动控制拨号报警，可拨6组任意不同的电话通知主人报警情况。能与电脑接警中心联网使用，接警中心在接到报警后，能自动调出报警情况，（需设立接警中心）兼容安定宝协议。（与110联网时需要与当地公安部门协商）5. 具有无线紧急求助功能，无线布、撤防功能，并可以通过任意部电话机进行远程控制，监听现场情况，布防和撤防.6. 能预设有声报警和无声报警.7. 报警抢线功能，当有人企图打电话占用电话报警行窃时，系统会自动挂断对方电话，抢线向主人和接警中心报警.8. 保密性好，可设置任意4位密码.9. 可独立编程防区模式和防区提示音.10.系统能够录放音，且掉电后不会丢失.11. 电话线路故障提示(电话被剪线和短路)。在布防状态下，警笛响起.12. 智能化学习对码.13. 留言效果验证.14. 系统在每次重开机时会自动记忆上次关机时的状态(撤防或布防)。

技术参数：

1. dc 6v-12v2. 待机电流：<30ma3. 报警电流：<500ma4. 无线接收频率：315mhz5. 无线接收灵敏度：5mv/m6. 抗干扰强度：1 v/m
(频率范围20-1kmhz)7. 无线探测器数量：99个8. 警笛声强：120db9. 工作环境：- 10 ~ + 45
相对湿度 90%

产品说明：

技术参数：1. dc 6v-12v2. 待机电流：<30ma3. 报警电流：<500ma4. 无线接收频率：315mhz5. 无线接收灵敏度：5mv/m6. 抗干扰强度：1 v/m
(频率范围20-1kmhz)7. 无线探测器数量：99个8. 警笛声强：120db9. 工作环境：- 10 ~ + 45
相对湿度 90%

功能简介：1. 具有防区多种模式自由选择，使用于各种情况下的对接设备，防区具有独立的模式，模式分别为：关闭模式、立即模式、延时模式、紧急模式、智能模式。当防区设为延时模式，触发后，30秒钟内没有及时撤防，将发出报警信号；当防区设为紧急模式，可接烟雾、瓦斯、煤气等报警传感器；触发便报警。当防区设为智能模式，该防区主要是设置在内部人经常出入的地方，在智能模式下，其它防区触发后报警，智能防区触发后不做报警处理。2. 防恶意干扰功能，主机具有自动识别无线干扰，被主机自动识别为干扰破解信号后，会鸣响警笛；3. 防破解功能。开启此功能后，所有无线遥控器将不能撤防；4. 智能化微电脑自动控制拨号报警，可拨6组任意不同的电话通知主人报警情况。能与电脑接警中心联网使用，接警中心在接到报警后，能自动调出报警情况，（需设立接警中心）兼容安定宝协议。（与110联网时需要与当地公安部门协商）；5. 具有无线紧急求助功能，无线布、撤防功能，并可以通过任意部电话机进行远程控制，监听现场情况，布防和撤防；6. 能预设有声报警和无声报警；7. 报警抢线功能，当有人企图打电话占用电话报警行窃时，系统会自动挂断对方电话，抢线向主人和接警中心报警；8. 保密性好，可设置任意4位密码；9. 可独立编程防区模式和防区提示音；10. 系统能够录放音，且掉电后不会丢失；11. 电话线路故障提示(电话被剪线和短路)。在布防状态下，警笛响起；12. 智能化学习对码；13. 留言效果验证；14. 系统在每次重开机时会自动记忆上次关机时的状态(撤防或布防)；15. 兼容其他主机功能。

用途：本产品适用于家庭、小区、仓库、银行、企事业单位及商业场所。不但功能强大、性能稳定，且

操作和安装非常简单

ups后备电源、断电记忆状态，上电自动恢复，内置程式、电源监控系统确保系统稳定

led、数码管动态操作指示、键盘自动背光、回放报警录音、查询报警事件

自动防区巡检、电池低电压提示、空闲显示室内温度

usb扩展联机功能，配合扩展器可以和其他报警器、电脑、联网中心高速联网及受控

产品安装说明：

- a、将主机放在电话机旁边，把电话线外线插头和电话机进线插头插入主机的两个插孔（不分次序）。如果用户使用的是防盗打电话机，则将主机直接接到电话机的分机接口。
- b、将警笛插入主机的警笛插孔。
- c、将9v-12v电源插入主机的电源插孔，此时主机会发出“b”的一声，电源指示灯亮，表示主机自检通过已开始工作。
- d、将探测器固定于主要通道或重点监测区的墙壁上，安装时注意不管是白天还是黑夜让其避免光线直射，建议安装高度在2米以上，必须安装在室内，调整角度使其面对监测区。打开开关，红外探测器即进入正常工作状态。
- e、门磁安装。将随机配备的双面胶粘贴在磁铁条与门、发射盒与门框之间，由于胶的粘性会下降，建议用螺丝固定。安装时注意将磁铁条靠近发射盒上有led指示灯一侧，两者对齐，间距越小越好。

标准配置:基本配置：控制主机一台，无线红外探测器一个，无线门磁探测器一个，遥控器两个，高音警笛一个，可充式电源一个，电话线一条

本产品适用于需要防盗、防火及任何需要安全防范的场所，主要有：仓库、商场、家庭、工厂。您还可以采用无线红外探头，无线烟感，无线气感，无线门磁，无线震感器终端探测设备，对需要防范的区域进行全方位、立体化的监控防护。欢迎选购

本产品的品牌是猎豹，型号是HK，供电电源是12（V），通讯方式是无线联网电话回拨，探头输入方式是被动式，环境温度是-10-50（ ）（ ），环境湿度是95（%）（%），外形尺寸是32.5*25*7（mm）（mm），类型是无线报警主机