

速腾电子厂家供应48v1000w逆变器 电动车逆变器 1000w逆变器

产品名称	速腾电子厂家供应48v1000w逆变器 电动车逆变器 1000w逆变器
公司名称	石家庄速腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金速腾 型号:48-1000
公司地址	石家庄市新石北路368号1号楼428室
联系电话	86-0311-87032815 13171899089

产品详情

48v1000w电动车逆变器使用说明：

1，工作环境：干燥，通风，不能进水或是雨淋。工作温度-10 ---+60 之间。

安装使用方法：

1，将逆变器开关置于（off）的位置，检查电动车电源输入口的正负极与逆变器正负极是否相符，逆变器n口是正极，l口是负极，请勿反接！

2，逆变器红色接线柱是正极，黑色接线柱是负极，与连接线对应的颜色连接。打开逆变器开关，绿色指示灯表示正常，红色指示灯是故障警告灯，红灯亮时要检查输入电压是否过高或是过低，功率是否在标称功率以下，温度是否过高。

3，如果不小心逆变器反接造成不能正常使用的，请拔下接线柱旁边的保险丝，置换另外一个保险丝换上就能正常工作。

4，技术参数：输入电压：40v—58vdc, 输出电压：200v—235vac频率：50 ± 2 hz，波形：方波。保险丝：20a,欠压报警39v，过压报警60v，空载电流0.3a，最大功率650w。峰值功率1000w,保护温度75 。

5，包装盒尺寸：202*140*71mm，逆变器尺寸：172*90.5*55mm,净重800g。

6，包装箱尺寸：630*420*300mm

7，装箱数量：40个。

本产品的加工定制是是，品牌是金速腾，型号是48-1000，类型是电动车家用，产品认证是ce，电路拓扑结构是半桥式，输出电压波形是方波，输入电压范围是40V—58VDC（V），输出电压是200V—235VAC（V），输出功率是650W（W），逆变效率是90（%），电压调整率是10（%），负载调整率是3（%），规格是172*90.5*55mm