

微电脑时控开关KG316T 12V,24V,220V, 380V可定制

产品名称	微电脑时控开关KG316T 12V,24V,220V, 380V可定制
公司名称	乐清卓尔铭电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:卓尔铭 型号:KG316T
公司地址	浙江乐清市乐清市柳市镇后西垟村
联系电话	86 0577 27869858

产品详情

特点1.这是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视等最理想的控制产品。2.内置可充电池、外置电池开关，高精度，工业级芯片，强抗干扰。特

型号	性	kg316t
电源电压		220vac 50-60hz ± 15%
内部电池电压		3.6vdc
电力消耗		约1.5va
控制输出		25a 250vac(阻性负载)
显示输出		lcd显示
走时误差		小于1秒/天
开关次数		日/周循环10次开关
环境温度		-25 至60
环境湿度		45至85%rh
机械寿命		最少3000,000次
重量、尺寸		约410克，120 × 74 × 52mm
安装方式		装置式

中英文周日标志对照表

mo	tu	we	th	fr	sa	su
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日

接线1.图1直接控制方式2.图2控制接触器、线圈电压220vac/50hz3.图3控制接触器、线圈电压380vac/50hz 操作使用1.调整时间按住“时钟键”不放的同时再按“星期键、时键、分键”，调整北京时间。2.设定开关时间：

步骤	按键	设定项目
1	按(手动)	使显示器的短横线在自动位置
2	按(设定)	进入定时开设定(显示1on)
3	按(星期)	设定每天相同，每天不同，星期一至星期五相同，或星期六至星期日相同
4	按(时)(分)	设定开的时间
5	按(设定)	进入定时关设定(显示1off)
6	按(时)(分)	设定关的时间
7	重复2-6	设定第2-10次开关的时间
8	按(时钟)	结束时间设定

*如不需10个开关定时按(时钟)键，返回实际时间 *如设定错误或取消设定请按(取消)键，再按一次恢复原来的设定 *无设定时显示(--:--) 3.检查：按(设定)键检查所设定的时间是否正确。 4.修改：请在该设定处按(取消)键，然后重新设定该定时开关的时间及星期 5.结束检查：按(时钟)结束检查及设定，显示时钟 6.手动控制：按(手动)键，即可实现随意的开关 参考使用 1.例如控制器每天下午6点自动打开电源，到夜里2点关闭电源，按以下操作 2.调好时间后按一下“设定键”显示器上显示如图4，按住“时键”显示器显示如图5。再按一下“设定键”显示器显示如图6，按住“时键”显示器显示如图7。以上调整完再按一下“时钟键”显示器恢复显示北京时间。再按“手动键”可以直接开或关闭电路，然后每天控制器按自动运行。 注意事项 1.为防强电流下触点发热，接线时务必拧紧接线柱的螺钉 2.控制器进线220vac/50-60hz电源，切勿接到380vac 3.控制器红灯亮有电进入，红、绿灯同时亮开关有电输出 4.设定的时间，不能交叉设定，应按时间的顺序设定

本产品的加工定制是是，品牌是卓尔铭，型号是KG316T，额定电压是220VAC50-60HZ ± 15% (V)，额定电流是20 (A)，产品认证是ISO