Rack Lock迪特欣RFID感应锁 用于机柜 配电箱 酒店 电磁感应锁

产品名称	Rack Lock迪特欣RFID感应锁 用于机柜 配电箱 酒店 电磁感应锁
公司名称	深圳市福田区迪特欣网络设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:RL01DC 品牌:Datasheen
公司地址	深圳市福田区华强北赛格广场六楼6607柜
联系电话	075582773362 13026674429

产品详情

欧美最畅销机柜锁进口感应锁室内门锁移门锁单锁舌防盗门锁具

产品实拍图

程序&操作

rfid卡授权管理：

（1） 主卡是仅用于程序管理的卡

（2） 管理卡仅用于配置与清除用户信息

（3） 用户卡仅用于开锁

每个机柜锁卡的容量：

（1） 主卡：1pc

（2） 管理卡: 1pc

（3） 用户卡: 10pcs

参数

产品尺寸	l:159mm * w:33mm * h:54.50mm	工作电压	4.3--6v
开孔尺寸	l*:134.5mm * w:27mm	应急电源	6~9v
适用场合	机柜/配电柜/消防柜/户外柜等	静态电流	<25ua
适用门	铁门、玻璃门等各种门均适用	工作温度	-20°C～55°C
适用门厚	各种门厚均适用	工作湿度	≤93%
配卡容量	10 pcs	开锁方式	智能卡开锁
电源	dc6v电池电源,外接备用电源	可选颜色	经典黑

信息的配置

（1） 重置：

清除之前存储的全部数据。当锁处于待机状态时，指尖按住重置按钮3秒钟，当听到锁发出一长串声音是说明重置成功

（2） 配置主卡：

把一张空白的卡置于读卡处，当听到第1声蜂鸣（di）时，第一张卡已经配置成主卡

（3） 配置管理卡：

再读一次主卡，第一声蜂鸣（di）过后发出连续的蜂鸣声，如di….”8秒钟；在这8秒期间，读取第二张卡，当2声简短的蜂鸣声（di,di）发出时，第二张空白的卡被写入编制为管理卡

（4） 配置用户卡:

再读一次管理卡,第一声蜂鸣（di）过后发出连续的蜂鸣声，如di….”8秒钟；在这8秒期间，读取第三张卡，当3声简短的蜂鸣声（di,di，di）发出时，第三张空白的卡被写入编制为用户卡

开锁操作步骤

（1）正常的开锁：把一张用户卡置于读卡处，在第一声蜂鸣（di）发出后，拉开手柄，旋转90度打开机柜

（2）通过外接电源开锁：当锁处于低电量状态时，拿一个电池组连接锁板上的外部电源接口，然后可以继续进行正常开锁

清除用户：

（1） 清除主卡用户 ：通过重置，自动清除

（2） 清除管理卡用户：通过配置新的管理卡，旧的自动清除，请参照上述配置过程

（3） 清除用户卡用户：将管理卡置于读卡处，当听到2声蜂鸣（di,di）发出时，所有用户卡用户都被清除

温馨提示

1.快递送到时，请检查是否有破损或潮湿。如有破损或潮湿，请拒签并及时与我们联系。

2.收到货后请及时清点，如若发生少发、漏发、错发等现象，请勿着急，及时与我们联系。

3.（退换货问题）因产品质量问题，需要退换货的，运费由我们承担；如非质量问题，需要退换货的，运费由顾客承担（退回的货物需保持包装完好，不损坏，不影响第二次销售）。在要退换时，请顾客先与我们联系。

关于签收问题

为了保障您的利益，请收货时不要急于签字，请当着快递员的面先拆包检查货物，确定货品是否为您所购买商品，并仔细检查核对型号以及数量。如果签收时检查出产品有损坏或其他任何不正常的，请拒签货物并及时和我们联系处理。紧急可拨打快递单上的发件人手机。如需他人代签的（如保安、门卫、同事、家人等）请务必通知遵守上条注意事项。本人签收以及代签后，快递不在场，再检查出问题，需买家自行承担。

本产品的加工定制是否，型号是RL01DC，品牌是Datasheen，工作电压是4.3~6（V），机械钥匙是无机械钥匙，安装要求是锁孔对应，静态功耗是50（W），动态功耗是100（W），电池寿命是20000（h），欠压指示是蜂鸣，产品尺寸是L:159mm*W:33mm*H:54.50mm，适用场合是机柜/配电柜/消防柜/户外柜等，开孔尺寸是L*:134.5mm*W:27mm