

香港龙威变频电源500W变频电源 1000W 2000W 5000W

产品名称	香港龙威变频电源500W变频电源 1000W 2000W 5000W
公司名称	东莞市金腾仪器仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单相变频电源 品牌:龙威
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 振华路105栋
联系电话	86 0769 87722745 13802299226

产品详情

香港龙威仪器仪表有限公司是开关电源、线性电源、数字及模拟示波器、安规耐压仪、线材测试仪、电阻测试仪、功率计、频率计、数字电桥、音频扫频仪、信号发生器等专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在香港荃湾,分厂设在东莞塘厦,香港龙威仪器仪表有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。香港龙威仪器仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临香港龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。如有需要请致电东莞办事处:黄小姐:13423044510/0769-87727715 传真号码是:0769-82618128 商务qq:2363863668/569984738

变频电源

本变频电源,采用微电脑处理芯片,高功率器件生产制造,提供稳定纯净的正弦波,并提供过压,过流,过温,过载保护,输出电压0-300v连续可调,频率45-70连续可调,或固定频率50hz、60hz、100hz、200hz、400hz,能模拟不同国家的电网状况,提供稳定的电压,频率,波形,以满足出口产品的测试,老化,以及提供实验室,计量室等做各种精密测试。

一、 变频电源容量的选择

纯阻性负载:电源容量=1.1*负载功率
纯感性负载:电源容量=负载启动电流/负载额定电流*1.5*负载功率
整流性负载:电源容量=负载电流波峰系数/1.5*负载功率

注:请按照不同负载所占比例综合选取

二、 型号及技术指标

机型	lw-500w	lw-1000w	lw-2000w
容量	500va	1kva	2kva
输出限制电流	l:4.5a	l:9.0a	l:18.0a
	h:2.3a	h:4.5a	h:9.0a
外形尺寸：	430x420x185 (mm)		
输入电压	单相220v \pm 10% / 50hz \pm 5hz		
输出电压	low : 0 - 150v		
	high : 0 - 300v		
输出频率	45-70/50/60/100/200/400hz		
电压稳定度	1%		
频率稳定度	0.01%		
负载稳定度	0.5%		
波形失真度	2% @纯阻性负载下测试		
效率	85% @满载下测试		
保护功能	过压、过流、过载、过热保护及警告装置		
电表指示	四位数字式电压、电流、功率、频率表		
冷却方式	强制风冷		
使用环境	温度：-10 - 40 湿度：< 90%		

本产品的加工定制是是，类型是单相变频电源，品牌是龙威，型号是LW-500W，电路方式是SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是220V \pm 10% (V)，输出电压是0-150V (V)，输入频率是50Hz \pm 5Hz (Hz)，输出频率是45-70/50/60/100/200/400Hz (Hz)，效率是 85 % (%)，波形失真度是 2% (%)，负载稳压率是 0.5% (%)，频率稳压度是 0.01% (%)，应用范围是其他，产品认证是ce，变频电源是单相变频电源