

RF射频信号解调器

产品名称	RF射频信号解调器
公司名称	长沙市岳麓区航天和一电子仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HYJ-870J
公司地址	中国 湖南 长沙市 湖南航天大院103栋
联系电话	86-073188167648/88147436/82747436 13755148565

产品详情

hyj-870j全频道数字式捷变型解调器特点: 1.频率范围 45.00 至 870.00 mhz可调。 2.cpu微电脑i2c总线控制。
3.前面板5位led数码显示。 4.频率显示和频道显示双系统。
5.前面板按键控制,可通过按键选择菜单中之频道值或频率值,所有调节参数直接由led显示进行调节。
6.高载噪比、高可靠性和操作简单。 7.19英寸标准机箱,便于安装 8.电视解调器是对电视台发射的vhf.uhf标准频道,增补频道的电视(或微波)信号进行解调,输出高保真的音频.视频信号.应用于各类有线电视系统,小区闭路电视、监控安防系统,宾馆、酒店视听系统,以及部队、学校教育视听系统等。
技术指标: 射频:接收频率范围: 45.00 至 870.00mhz 频道预设: 标准频道58个 增补频道44个 频率精度: 5 khz 捷变步长: 250 khz 调谐方式: 频率合成锁相环 输入阻抗: 75 输入反射损耗: 14 db 输入电平: 50 至 110 db μ v (max) 噪声系数: 6.0 db 镜像抑制比: 60 db agc 范围: 60 db 中频抑制: 60 db 相邻频道抑制: 35 db 视频: 标准视频输出电平: 1.0 v_{p-p} (三档可调) 视频输出阻抗: 75 视频信噪比: 55 db 视频响应: 1.5 db 微分增益: 2.5 % 微分相位: 2.5 ° 色延时: 100 ns 音频: 输出电平: 350 mv 输出阻抗: 1.0 k 频率响应: 1.5 db 伴音信噪比: 60 db 音频失真度: 0.5 % 去加重: 50 μ s 伴音频率: 6.50 mhz (6.00、5.50、4.50 mhz可由用户指定。) 常规: 电源: 220v.ac 外型尺寸: 19"(w) × 7.8"(d) × 1.75"(h) 工作环境温度: -10 至 +40 重量: 约 2.5 kg

本产品的加工定制是是,型号是HYJ-870J