

# 三相五线电源防雷箱JM-X100S-65A- 浪涌保护

产品名称	三相五线电源防雷箱JM-X100S-65A-浪涌保护
公司名称	杭州安莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉明 型号:JM-X100S-65A-
公司地址	杭州市西湖区文一西路75号3号楼五楼506室
联系电话	86-0571-88939732 13588149509

## 产品详情

一、概述 jm-x型串联电源防雷箱，适用于lpz0、lpz1、lpz2雷击区中，三相/单相ac380/220v配电系统系统上因感应雷击、开合闸等原因产生的雷击过电压及操作过电压的防护。二、主要特点：  
 1) 箱体式设计，具有可视窗口，声光告警，遥信告警功能，维护方便；  
 2) 响应时间快，25ns；  
 3) 低残压等级，电压保护水平低；  
 4) 采用多级组合技术，单线对地通流量最大可达160ka，耐受连续雷击；  
 5) 通过国家权威检测机构的检测。三、型号说明 四、技术参数：

型号	标称放电流 $i_n$ (ka, 8/20 $\mu$ s)	最大放电流 $i_{ma}$ (ka, 8/20 $\mu$ s)	电压保护水平 $u_p$ (kv)	最大持续工作电压 (vac)	响应时间 (ns)	使用环境
jm-x40s-65a-	20	40	1.8	385	25	室内安装，使用温度：-40~+85
jm-x65s-65a-	40	65	2.0			
jm-x80s-65a-	50	80	2.5			
jm-x100s-65a-	60	100	2.8			
jm-x160s-65a-	100	160	3.0			

五、安装使用和维护  
 1、防雷箱既可以壁挂也可以平放，引入线在下方。  
 2、安装时必须断开电源，严禁带电操作。  
 3、电源连接线和接地连接线分别使用截面积c、d级大于10mm<sup>2</sup>（b级大于16mm<sup>2</sup>）软铜线（黄绿色）和截面积c、d级大于16mm<sup>2</sup>（b级大于25mm<sup>2</sup>）软铜线使防雷箱的接线端子（n、l、pe）与零线、火线、地线作可靠连接，且端子与电线之间要可靠连接，连线尽量短直。  
 4、若是带遥信功能，在模块上端可输出一组触点信号；在模块保护失效时，其常开/常闭触点动作（触点规格：1a/120vac或2a/30vd

c)，用于信号检测。5、当安装完成后必须将防雷模块插入到位，合上自动断路器开关，可视窗口显绿色、所有工作指示灯全亮，失效指示显绿色，无封鸣，表示安装正常。6、防雷箱失效时，可视窗口由绿色变为红色，有封鸣，失效指示灯由绿色变为红色，若使用遥信功能，在触点处输出一组信号进行远程报警，则代表防雷箱模块已劣化，应及时更换，更换时，只需将失效的保护器单元拔出，插入新的即可。7、防雷箱电源指示灯在正常工作情况下显示为红、绿、黄，三相电源中某相电出现故障时，其相对应的指示灯将熄灭，单相电源中电源出现故障时，电源指示灯将全部熄灭。8、每年雷雨季节前请仔细检查防雷器有无损坏，如有故障，请及时更换或与我公司技术服务部联系。

本产品的加工定制是是，品牌是嘉明，型号是JM-

X100S-65A-，最大操作电压是380V，最大放电电流是100KA，标称放电电流是60KA，响应时间是25ns