

音频信号发生器/射频信号发生器

产品名称	音频信号发生器/射频信号发生器
公司名称	深圳市欧凯特电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:音频信号发生器 品牌:GOODWILL
公司地址	宝安区沙井海正数码城七楼
联系电话	0755-27271920 13824352842

产品详情

特點

? 頻率範圍 : 10hz ~ 1mhz? 正弦波失真 : 0.1%? 六段輸出衰減器? 外部同步功能

規格

正弦波

頻率範圍	10hz ~ 1mhz, 共 5 檔
頻率指示	dial scale
頻率準確度	+(3% + 1hz)
輸出電壓	5 vrms (600 負載)
頻率響應	10hz ~ 1mhz+0.5db (600 負載)reference frequency (1khz) 500hz ~ 20khz, 0.1% 或以下 100hz ~ 100khz, 0.3% 或以下 (x 10 range for 100hz, x 1k range for 100khz) 50hz ~ 200khz, 0.3% 或以下 20hz ~ 500khz, 0.5% 或以下 10hz ~ 1mhz, 1.5% 或以下

失真因素

方波

輸出電壓	10vp-p or more
overshoot	2% 或以下 (在 1khz, 最大輸出)
sag.	5% 或以下 (在 50hz)
上升/下降時間	小於 200ns
週期率	50%+5%

外部同步

同步範圍	+5% / vrms
------	------------

最大可輸入	15v (dc + ac peak)
輸入阻抗	150k
輸出	600 +10%
輸出阻抗	
輸出衰減器	0, -10, -20, -30, -40, -50db6 檔 (準確度+1db 在 600 負載)
使用電源	交流 100/120/220/240v+10%, 50/60hz
附件	電源線 x 1,操作手冊 x 1,測試線 gtl-103 x 1
尺寸及重量	130(寬) x 210(高) x 292(長) mm約 3 公斤

特點

? 頻率範圍：100khz ~ 150mhz (諧波至 450mhz)? 內/外部振幅調變：0 ~ 100%?
提供外部頻率計數器之頻率監視輸出

規格

主要輸出	
頻率	100khz ~ 150mhz (諧波可至 450mhz)
範圍	a 100 ~ 290khzb 290 ~ 900khzc 0.9 ~ 3.0mhzd 3.0 ~ 11mhz e 10 ~ 35mhz f 32 ~ 150mhz(96 ~ 450mhz, 為校正諧波)
準確度	+5%
位準	100mvrms approx up to 35mhz
位準控制	high/low 可選擇且具微調控制鈕
振幅調變	
內部	頻率：1khz 百分比：最大 30% 且可調
外部	頻率：50hz to 20khz 感度：小於 1vrms
aux 輸出	audio 輸出 頻率：1khz 位準：最小 1vrms, 固定
頻率監視	頻率：振盪頻率 位準：最小 50mvrms
使用電源	交流 100/115/230v+10%, 50/60hz
附件	電源線 x 1,操作手冊 x 1,測試線 gtl-110 x 1
尺寸及重量	247(寬) x 158(高) x 140(長) mm約 2.5 公斤

本产品的加工定制是是，类型是音频信号发生器，品牌是GOODWILL，型号是GAG-809GAG-810PPE-332 3PPE-18303615GP3635GP