

# 新品定时器TC-932科德两插电子式定时插座时控器

产品名称	新品定时器TC-932科德两插电子式定时插座时控器
公司名称	慈溪市科德电器厂
价格	面议
规格参数	产品类别:小家电 品牌:kerde金科德 型号:TC-932
公司地址	浙江宁波横河镇东畈村，慈溪市科德电器厂
联系电话	86 0574 13600618405 13600618405

## 产品详情

款932定时器，“液晶屏”为英文显示。说明书及设置部分均有中文。

额定电压：220vac 额定电流：10a额定频率：50hz 额定  
功率：2200w阻性负载，（建议1500w以下的阻性负载使用）固有功率：2w  
使用温度范围：-10 — +55 可编程数：20组 电池：可充电镍氢电池时间设定范  
围：每星期或每日按设定的程序循环工作，1分-168小时尺寸：55\*55\*52mm净重量:约110克

产品详情:

一 产品特点1 液晶屏设定显示2 专利外观设计3 铜片结构优化设计，寿命更长4  
最小设定时间为1分钟，每天最多可设定20组开与关，每周可设置140组5  
高导电率铜片，镀镍处理，防铜锈，发热更小6  
具有倒计时功能，24小时内任意设定，精确可靠7 使用可充电电池

二 使用方法及说明1调整当前时间使用定时器时，须先将定时器的显示时间调整到当前时间。1.1按住“  
时钟”键的同时，分别按“星期”、“小时”和“分钟”键，调整到当前的时间。（每按一次增加一小时，  
长按可快速调整。）1.2按“时钟”键3秒后，当前时间增加1小时，同时液晶屏显示“夏令时”字样，  
进入夏令时功能，再按“时钟”键3秒，取消夏令时功能，时间自动减少1小时。2设置程序2.1按“设定”  
键，即可进入定时模式设置，屏幕上显示“1开。”2.2按“小时”、“分钟”和“星期”，即第一组定  
时开始工作的时间。其中，按“星期”键，可选择不同星期组合模式。可根据需求，定时器只在设定的  
星期数中工作。2.3再按“设定”键，屏幕上显示“1关”，即第一组定时关闭时间，时间设置参考一  
开设置方法。依次类推，最多可设置20组开与关。2.4设置完成后按“时钟”键返回当前时间。注：1.如  
果每天不需要设定20组，而其他组已设定，必须按“清除”键，将多余各组的时间程序清除。2.  
定时设置完成后，应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致。如有异，请按时间需要

进行调整或重新设定。3 定时器工作模式选择3.1在当前时间状况下，连续按“模式”键，显示屏的左侧将循环显示“自动关”、“开”、“自动开”、“关”四种模式。根据您的需要进行模式选择。3.2四种模式释意：“开”：定时器一直有电源输出，没有定时功能；“关”：定时器无电源输出，呈关闭状态；“自动开”：定时器接通电源时有电源输出，之后按设定的程序工作；“自动关”：定时器接通电源时无电源输出，之后按设定的程序工作。注：以当前时间为标准，当前时间处在在设定时间段中间，选择“自动开”的模式；当前时间处在设定时间段之前或之后，选择“自动关”的模式。4

倒计时设定4.1在“设定”状态下，在“20

off”（第20组）设定后，进入倒计时时间设定，液晶屏显示“——：——”4.2

分别按“小时”“分钟”键，设定倒计时时间；设置完成后按“时钟”键，返回时钟状态。4.3时钟状态下按“小时”+“分钟”，启动倒计时，再按“小时”+“分钟”取消倒计时，在倒计时过程中按“模式”键，暂停倒计时，再按继续倒计时，倒计时过程中按“时钟”显示可在时钟状态和倒计时状态转换。

三 适用范围1在实行峰谷电价差的地区，可使用大功率电器在低电价阶段自动运行。2用于控制需定时开与关的家用电器。如：饮水机、热水器、空调、电饭煲、广告照明等；3用于控制通电时间长短。如：电动自行车电池、手机电池、蓄电池的充电；4需频繁通断的用电场合。如花圃、草坪的间歇喷灌、鱼缸的周期性增氧过滤、喷泉等；5家庭防盗系统的自动控制。

四 注意事项1本产品所接电器功率总和不得超过额定功率2本产品可循环工作，设置的程序可循环使用。3不可把本产品直接插入已运行中的电器上4电器用品务必是开启状态5请勿擅自拆卸定时器，需维修时请找专业电工或专业人士6本产品为室内干燥环境中使用

本产品的产品类别是小家电，品牌是kerde金科德，型号是TC-932，货号是932，操作方式是机械式，定时功能是8小时以上，电源方式是交流电，额定电压是220（V），额定功率是220（W），额定频率是50（Hz），产品规格是10A，颜色是白色