

变压器JBK3-400VA机床控制变压器

产品名称	变压器JBK3-400VA机床控制变压器
公司名称	上海繁珠电气设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220/110 电源相数:单相 额定功率:0.4
公司地址	中国 上海市松江区 叶榭工业园
联系电话	86 021 57648357/4000625308 13524830740

产品详情

适用范围

jbk系列机床控制变压器适用于交流50hz ~ 60hz的电路中，作为各类机床，机械设备等一般电器的控制电源，局部照明及指示灯的电源。

产品符合jb/t5555标准。

型号及其含义

一些常见的jbk系列变压器型号有：

jbk-40va jbk-63va jbk-100va jbk-160va jbk-250va jbk-400va

jbk-630va jbk-1000va jbk-1600va jbk-2000va jbk-2500va

规格

1.额定容量(va)：40、63、100、160、250、400、630、1000、1600、2000、2500；

2.初级电压(v)：220 ~ 60；

次级电压(v)：控制110、(127)(220)；

照明：24(36)(48)(12)；

指示信号灯：6。

外形及安装尺寸

型号	安装尺寸		安装孔		外形尺寸			外形及安装尺寸供参考，如要求的尺寸需要改变可在订货时说明
	a	c	k	j	b	d	e	
jbk1-40va	82	54	8	9	96	81	108	
jbk1-63va	82	54	6	9	96	81	108	
jbk1-100va	82	66	6	9	96	92	108	
jbk1-160va	92	88	8	14	126	110	130	
jbk1-250va	92	112	8	14	126	185	130	
jbk1-400va	110	100	8	14	150	125	146	
jbk1-630va	110	110	8	14	150	135	146	
jbk1-1000va	180	120	8	14	182	146	173	
jbk1-1600va	150	142	10	16	200	166	188	
jbk1-2000va	150	156	10	16	200	181	188	
型号	安装尺寸		安装孔		外形尺寸			外形及安装尺寸供参考，如要求的尺寸需要改变可在订货时说明
	a	c	k	j	b	d	e	
jbk2-40va	78	64.5	6	12	90	84	97	
jbk2-63va	78	64.5	6	12	90	84	97	
jbk2-100va	78	75.5	6	12	90	94	97	
jbk2-160va	90	76	6	12	108	94	112	
jbk2-250va	90	87.5	6	12	108	105	112	

a								
jbk2-400v a	105	83	6	16	126	108	127	
jbk2-630v a	120	95.5	6	16	144	120	14	

型号	安装尺寸			安装孔		外形尺寸			外形及安装尺寸供参考，如要求的尺寸需要改变可在订货时说明
	a	c	k	j	b	d	e		
jbk3-40va	56	47	5	9	82	76	92		
jbk3-63va	56	47	5	9	82	76	92		
jbk3-100v a	64	65.5	5	9	86	90	98		
jbk3-160v a	84	71.5	6	9	98	96	112		
jbk3-250	84	85	6	9	98	110	112		
jbk3-400v a	90	90	8	14	122	112	130		
jbk3-630v a	122	85	8	14	152	110	150		
jbk3-1000 va	158	145	7	14	200	165	150		
jbk3-1600 va	185	155	7	14	225	165	155		
jbk3-2500 va	210	175	7	14	265	210	17		

型号	安装尺寸			安装孔		外形尺寸			外形及安装尺寸供参考，如要求的尺寸需要改变可在订货时说明
	a	c	k	j	b	d	e		
jbk4-40va	56	47	5	9	80	80	88		
jbk4-63va	56	47	5	9	80	80	88		
jbk4-100v a	64	65.5	5	9	86	96	92		
jbk4-160v a	84	71.5	6	9	98	98	110		

jbk4-250v a	84	85	6	9	98	98	110
jbk4-400v a	90	90	8	14	122	122	128
jbk4-630v a	122	85	8	14	152	152	150

在jbk变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和低频噪声）。

如果你希望了解jbk系列机床控制变压器的更多内容，如产品使用说明书，规格参数，价格，维修等信息，请联系我们。

本产品的电压比是220/110，电源相数是单相，额定功率是0.4，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是繁珠，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是JBK3-400VA，加工定制是是，应用范围是电源