

CJX2-F225交流接触器

产品名称	CJX2-F225交流接触器
公司名称	乐清市北白象晨九电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:晨九电器。上海人民 型号:CJX2-F225
公司地址	浙江乐清市柳市长安路26号
联系电话	86 0577 27878597 15726886727

产品详情

施耐德lc1-f115

施耐德lc1-d12交流接触器lc1-d06, lc1-d09, lc1-d12, lc1-d18, lc1-d25, lc1-d32lc1-d38, lc1-d40lc1-d50, lc1-d65, lc1-d80, lc1-d95lc1-d115, lc1-d150, lc1-d170, lc1-d205 lc1-d245, lc1-d300lc1-d410, lc1-d475, lc1-d620, lc1-d800施耐德lc1-f交流接触器lc1f115, lc1f150, lc1f185, lc1f225, lc1f265, lc1f330, lc1f400, lc1f500 lc1f630, lc1f780, lc1f800, lc1f1000型号规格: cjx2-f115、cjx2-f150、cjx2-f185、cjx2-f225、cjx2-f265、cjx2-f330、cjx2-f400、cjx2-f500、cjx2-f630、cjx2-f800 (lc1-f115、lc1-f150、lc1-f185、lc1-f225、lc1-f265、lc1-f330、lc1-f400、lc1-f500、lc1-f630、lc1-f800) 一、lc1相对应的是(cjx2、cjx4)系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50hz或60hz,交流电压至660v(690v),在ac-3使用类别下工作电压为380v时,额定工作电流至170a的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生负荷的电路,接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。本接触器和lc1、lc2、lp1、lp2、cjx4-d具有相同功能相应规格可等同相互使用。是cj0、cj10等老产品理想的更换产品。二、正常工作条件和安装条件1、周围空气温度为:-5 ~+40, 24小时内其平均值不超过+35; 2、海拔:不超过2000m; 3、大气条件:在+40时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以比较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过+25,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露; 4、污染等级:3级; 5、安装类别: 类; 6、安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$; 7、冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8、安装方式:接触器除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装;注:直流操作40-95只能用75mm卡轨,115-170有专用卡轨安装。三、结构特征1、接触器为防护式,动作结构为直动式,触头为双断点,具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点;2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器,星三角减压起动器,还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。四、接线端子标志及接线图无、技术参数1、接触器的主要技术性能指标见表2、接触器线圈电压为交流24v、36v、48v、110v、220v、380v、直流12v、24v、48v、110v、220v;

注：特殊电压规格可以同本公司协商定做。3、动作特性：交流吸合电压：85-110%us。释放电压：20-75%us；直流吸合电压85-110%us，释放电压：10-75%us。型号与参数（cjsx2、cjsx4）-09（cjsx2、cjsx4）-12（cjsx2、cjsx4）-18（cjsx2、cjsx4）-25（cjsx2、cjsx4）-32（cjsx2、cjsx4）-40（cjsx2、cjsx4）-50（cjsx2、cjsx4）-65（cjsx2、cjsx4）-80（cjsx2、cjsx4）-95（cjsx2、cjsx4）-115（cjsx2、cjsx4）-150额定工作电压（v）660（690）额定工作电流（a）380v ac-3 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 115 150ac-4 4 5 7 10 13 16 20 25 32 45 50 65约定发热电流（a）25 25 32 40 50 60 0 80 125 125 200 200接通最大电流（a）380v 90 120 180 250 320 400 500 650 800 950 1150 1500660v 108 144 216 300 384 430 600 780 960 1140 1380 1800断开最大电流（a）380v 72 96 144 200 256 320 400 520 640 760 920 1200660v 90 120 180 250 320 400 500 650 800 950 1150 1500可控三相鼠笼电动机功率 ac3（kw）220v 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25 30 37 380v 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75660v 5.5 7.5 7.5 15 18.5 30 33 37 45 45 80 100操作频率次/h 电寿命 ac-3 1200 600 300ac-4 300电寿命万次 ac-3 100 80 60ac-4 20 15 10机械寿命 万次 1000 800 600交流线圈电耗（w）1.8-2.8 3-4.5 6-10直流线圈电耗（w）9-10 11-12 22-24联接导线截面（mm²）2.5 2.5 4 6 10 16 25 25 50 50 95 195配合熔断器型号 nt00-16 nt00-20 nt00-25 nt00-32 nt00-50 nt00-63 nt00-63 nt00-80 nt00-100 nt00-125 nt00-125 nt00-150 接触器的辅助触头及辅助触头组 使用类别 额定工作电压（v） 额定工作电流（a）控制容量 约定发热电流a 寿命接通 分断ac-15 380 0.95 3600va 360va 10 同主触头dc-13 220 0.15 33w 33w 六、安装是使用及维护1、安装前应检查有关的技术数据（如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求）。2、安装时，应该按规定条件安装，接触器线圈的接线端子a1符合应朝上方，符合人的视觉习惯。3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。4、接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。5、使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。6、使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。cjsx2-f交流接触器型号含义（lc1-f交流接触器型号含义）：cjsx2—f cjsx ——交流接触器2f ——设计代号 ——基本规格代号 用380v，ac-3的Ie值的数字表示 ——常开辅助触头数 ——常闭辅助触头数cjsx2-f交流接触器主要技术参数（lc1-f交流接触器主要技术参数）：ac-3、380v时额定电流对应三相鼠笼型电机容量kw：380v时额定电流（a）：115、150、185、225、265、330、400、500、630、800、220v三相鼠笼电机 kw：30、40、55、63、75、100、110、147、200、230380v三相鼠笼电机 kw：55、75、90、110、132、160、200、250、335、400415v三相鼠笼电机 kw：59、80、100、110、140、200、250、295、400、425500v三相鼠笼电机 kw：75、90、110、129、160、200、257、355、400、450660v三相鼠笼电机 kw：80、100、110、129、160、220、280、335、450、4751000v三相鼠笼电机 kw：65、65、100、100、147、160、185、335、450、450额定绝缘电压：660v lc1-d ac contactor cjsx2交流接触器 lc1-d交流接触器可接通最大电流：10倍额定电流（ac-3,380v）可断开最大电流：8倍额定电流（ac-3,380v）（tianhui electric）lc1-d 产品展示 jzc4-40n接触器式中间继电器 施耐德lc1-f115(f系列产品)交流接触器手机 15726886727 电话 0577-27878597 qq2399951165

本产品的加工定制是是，品牌是晨九电器。上海人民，型号是CJX2-F225，额定电压是110-380（V），额定电流是225（A），机械寿命是15（万次），电寿命是15（万次），产品认证是CCC