

## YZ115JXEM更衣柜锁 家具锁 抽屉锁 信箱桑拿柜锁

产品名称	YZ115JXEM更衣柜锁 家具锁 抽屉锁 信箱桑拿柜锁
公司名称	深圳市奥内斯特科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:YZ115JXEM 品牌:YZ/优准
公司地址	深圳市宝安区松岗街道塘下涌一村一巷23号泰和 豪苑B栋704
联系电话	13923712152

### 产品详情

面罩材质：锌合金

面罩颜色：金色，200套以上颜色可订制作

面罩尺寸： 40mm

锁芯尺寸：长度145.0mm,宽度63.5mm，高度是22.0mm

净 重: 266克/套

组成配件：读卡读头一套、锁芯及门扣组件一套、开门卡。

功能/特点：

- 1.单、双卡开门可以任意设置
- 2.使用电源：4节2a1.5v碱性电池
- 3.电压低于4.8v,每次用卡开门,门锁会报警提示;
- 4.电池使用寿命：15个月以上

5.备有外接电源（音频式）接口

6.门锁自动反弹功能，用卡开门,门锁自动弹开,不需要安装门拉手

7.在异常情况下，可以启动机械装置开门

8.齿轮组合运动，运行安全可靠

9.表带式卡片，携带方便、防水、防高温、防腐蚀

10.开锁方式：tm/em卡开门，杜绝非法插卡现象

11.适用温度在-30 ~ 80

1.初始化：按住线路上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程绿灯常亮。听到“滴”声后松开手，锁内发出“滴---（一声长响）滴、滴、滴、滴、滴（五声短响）”（共六声响并蓝灯闪烁，时长为5秒）。此时，门锁即是初始化（清空锁内记录）状态，同时也是进入单卡开门程序中，此时如须将锁配置为双卡开门。请在按住线路上白色按钮后，锁内发出滴----（一声长响）滴、滴、滴、滴、滴五声短响（时长约为5秒）之内，继续按一下白色按钮，听到“滴滴”两声响后即松开手，此时进入双卡开门程序，待响声结束后，配置的卡片为双卡开门。

2.单卡开门配置方法:1) 初始化：接通电源，按住线路上白色按钮3秒钟后（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程绿灯常亮。听到“滴”声后松开手。锁内发出“滴----（一声长响）滴、滴、滴、滴、滴（五声短响）”（共六声响并蓝灯闪烁，时长为5秒）。此时单卡开门初始化成功。

2) 配置管理卡：线路板初始化后，将em卡片接触em读头，如读卡成功，锁内发出二声响（“滴--滴”），并且蓝灯闪烁二次，该卡即为管理卡。管理卡的功能有：开门功能、配置开门卡功能、删除开门卡功能。管理卡开门：用管理卡开门，管理卡em读头应区后即拿开,就起到开门作用。用管理卡开门时，锁内发出一声鸣叫（“滴”），并且蓝灯闪烁6次，表示该卡为单卡开门状态的管理卡。

3) 配置开门卡：将管理卡接触em读头，如果读卡成功，锁内发出一声响（“滴”），电机转动，门打开(锁舌缩回锁芯)，并且蓝灯闪烁6次之内表示锁处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将em卡接触em读头，如读卡成功，锁内发出1声短响，即第一张开门卡配置成功，可连续配置开门卡，最多可配置15张。如在蓝灯闪烁6次之内未配置成功，需重新读管理卡配置开门卡。

4) 删除开门卡：将em管理卡持续接触em读头不拿开，如读卡成功，首先锁舌收回锁

芯，同时锁内发出一声长响，随即锁内发出4次快速鸣叫（嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁4次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡及管理卡已删除。

### 3.双卡开门配置方法：

1) 初始化：接通电源，按住线路板上白色按钮3秒钟后（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程绿灯常亮。听到“嘀”声后松开手。锁内发出“嘀---嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒），在听到五声短响的同时，继续按一下白色按钮即松手，听到“嘀嘀、嘀嘀、嘀嘀”5响声并伴有蓝灯快速闪烁两次为一组，共5组后，表示双卡开门初始化成功。

2) 配置管理卡：线路板初始化后，将em卡接触em读头，如读卡成功，锁发出二声响（“嘀嘀”），并且蓝灯闪烁二次，表明该管理卡配置成功。用管理卡开门时，锁内发出一声响（“嘀”），并且蓝灯闪烁6次，表示该卡为双卡开门状态的管理卡。

3)、配置开门卡：将管理卡接触em读头，如读卡成功，锁内发出一声响（“嘀”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6次，在这时间之内表示锁正处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将客人卡接触em读头，如读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即客人卡成功，将服务员卡接触em读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即服务员卡成功。如需要配置多张服务员卡，可继续在服务员卡配置之后，继续读取其他的服务员卡即可，最多可以配14张服务员卡。

双卡开门：用客人卡接触em读头，若读卡成功，蓝灯闪一次，锁内发出一声短响，再次将服务员接触em读头，若读卡成功，蓝灯长亮，锁内发出简单音乐响，电机转动，门打开(锁舌缩回锁芯)，开门完成。

注意：双卡开门程序中，用管理卡配的第一张卡为客人卡，其后所配出来的卡片均为服务员卡。开门时，只能是服务员卡和客人卡配合使用才可以起到开门作用，打卡不分先后。用两张客人卡或用两张服务员卡均不能起到开门作用。

4) 删除开门卡：将em管理卡持续接触em读头不拿开，如读卡成功，首先锁舌收回锁芯，同时锁内发出一声长响，随即锁内发出4次快速鸣叫（嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁4次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡、服务员卡及管理卡已删除。

该套商品价格包括：读卡读头一套、锁芯及门扣组件一套、不含开

门卡.200套以上面罩颜色可以订制，面罩可以印制单位logo，该价格是未税价，需要开具发票的买家请联系客服，补足税金后即可按买家

提供的开票资料开具所需发票。

商品有任何问题，请在收到货的七天内联系我们客服人员，我们会妥善处理好每一个问题。

该款商品免费质保一年，终身维护！在质保期内，如有任何质量问题需返厂维修的商品，我们承担往返快递费用！

我们厂是订单式生产，没有备存成品，接到订单后1-2个工作日内生产部门组装，品管检测合格后交给您指定的物流单位，并且按您按定的物流方式，

小批量产品并且需要快递的买家，本店默认中通和韵达快递，如果买家急用，请联系客服改用顺丰，补足快递费差价；大批量产品可以发物流，费用按买家指定物流实际收费计算.如果代收货款的话，本公司默认德邦物流.

本产品的加工定制是是，型号是YZ115JXEM，品牌是YZ/优准，工作电压是6（V），机械钥匙是无机械钥匙，安装要求是按图，静态功耗是8 $\mu$ （W），动态功耗是100 $\mu$ （W），电池寿命是2000（h），欠压指示是4.2