

华琪微电脑时控开关KG316T

产品名称	华琪微电脑时控开关KG316T
公司名称	东莞市莞城佳丹电热器材经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数码遥控开关 品牌:华琪
公司地址	东莞市莞城创业社区新苑南街2巷5号
联系电话	86-076923038397 15362671255

产品详情

功能和用途：

本产品能根据用户设定的时间，自动打开和关闭各种用电设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时打开和关闭的电器设备和家用电器。

性能指标：

- 1、时控范围1 - 168小时;
- 2、有8组开关时间，手动、自动两用;
- 3、计时误差 $< \pm 2$ 秒/天；
- 4、环境 - 10~50摄氏度；
- 5、相对湿度 $< 95\%$ ；
- 6、带锁键功能。

上海华琪 kg316t 操作说明

显示屏左下角有个“a”符号，表示此时键盘处于锁定状态，时控开关不接受键盘上的一般性操作。连按四下“取消/恢复”键，a符号消失，此时键盘处于开锁状态，可接受操作指令。（注意，键盘30秒内无操作，时空开关将自动恢复锁定状态。）

- 1，在开锁状态下，按“校时”，“校星期”键，调整时钟至当前时间。

2, 定时设置

序号	按键	设定内容
1	按“定时”键	进入定时开设定（显示1on,表示第一次开的时间）
2	按“校时”“校分”键	设定开的时间
3	按“校星期”键	设定此次开的时间在一星期的某几天工作，及工作模式选择
4	按“定时”键	进入定时关设定（显示1off,表示第一次关的时间）
5	按“校时”“校分”键	设定关的时间
6	按“校星期”键	设定此次关的时间在一星期的某几天工作，一般情况要与开的时间对应
7	重复1-6	设定其余2on、2off.....8on、8off的开关时间（若不需要定时，则使其 显示“--：--”）
8	按“时钟”键	结束定时设定，回到时钟运行状态。
9	按“手动/自动”	使开关标志“ ”指向开关当前控制状态（开或关）再调到自动状态。

如设定错误或取消定时，则按“取消/恢复”键，使其显示“--：--”（表示没有定时程序，非“00：00”，再按一次则恢复原来设定。

工作模式：每日相同，每日不同，一三五，二四六日，一二三，四五六，一二三四五，一二三四五六。

设定了开的时间，就一定要有关的时间与其相对应。

3、检查：按定时键，检查所设定的时间是否正确。

4、修改：发现定时设定错误，先按定时键调至该次定时时间，按“取消/恢复”键消除，再按“校时”“校分”“校星期”键重新设定。

5、结束检查：按时钟键，结束定时设置，回到时钟运行状态。

本产品的加工定制是否，类型是数码遥控开关，品牌是华琪，型号是KG316T，工作电压是220V，工作频率是50HZ，负载总功率是6000W，工作温度是-10 - 50（ ），适用范围是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备等，产品认证是GB6048 - 85/GB6049-85