

231均衡器 双31段 音响均衡器 舞台家用 专业均行器 调音器

产品名称	231均衡器 双31段 音响均衡器 舞台家用 专业均行器 调音器
公司名称	广州市白云区石井声宇音响器材厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:EVP 型号:231
公司地址	广州市白云区石门街朝阳村亭石南路佰利工业园 B区一楼之一
联系电话	62820612 13925130502

产品详情

均衡器参数：

trs或xlr差分平衡入和输出

可选择立体声或由左右声道相加而合成的超低音

两通道均有x10范围选择开关

两个通道均有40hz高通滤波器（低频切除）

所有的输出均带相位反转开关

所有频段上的输出电平均可独立调整

24db nkwitz-riley滤波器(专业标准)

立体声/单声道状态指示led灯,表明单元的选择的工作模式输入：连接器：1/4 trs，（母）xlr（2脚火线）
类型：电子平衡/不平衡，rf（射频）滤波阻抗：平衡40k，不平衡20k 最大输入电平：>+21dbu平衡或不平衡cmrr（共模抑制比）：>40db，典型值1khz>55db输出：连接器：1/4 trs，（公）xlr（2脚热端）
类型：平衡/不平衡阻抗，rf（射频）滤波阻抗：平衡100，不平衡50 最大输入电平：>+21dbu，平衡或不平衡到2k 或更大的负载
>+18dbm，平衡或不平衡（到600 负载）系统特性：带宽：20 hz-20 khz，+0.5/-1 db频率响应：10 hz至50khz；+0.5/-3db动态范围：108db信号/噪声比：90db内部串音：<-80db，20hz-20 khz总谐波失真+噪声：<0.004%功能开关：eq旁通：在信号途径中旁通图示均衡器低端切除：131/215：50hz，12db/倍频程
低端截止滤波器

231 : 40hz , 12db/倍频程低端截止滤波器量程范围 : 可选择的 ± 6 db或 ± 12 提升 减供电 : 工作电压 : 100v/
ac , 50hz/60hz120v/ac , 60hz230v/ac , 50hz/60hz电源消耗 : 131/215 : 12w231 : 15w电源连接 : iec电源插座

本产品的加工定制是是 , 品牌是EVP , 型号是231