火灾报警消防主机CK1004 机房烟雾报警系统

产品名称	火灾报警消防主机CK1004 机房烟雾报警系统
公司名称	深圳市贵安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CK 型号:CK1004
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦工业园
联系电话	13528476485

产品详情

火灾报警消防主机ck1004 机房烟雾报警系统多线火灾报警控制系统（conventional fire alarm control system）：区别于总线火灾报警控制系统（addressable fire alarm control system）。

多线火灾报警，是一种落后于总线报警的系统。在国内，消防规范所要求备有消防火灾报警系统的场合必须使用总线系统。如果不是公共场合，比如私人别墅；或者其他非强制安装火灾系统的地方，比如变压站，通信基站等，则可以选用。此外，根据工程需要，也可利用多线系统的配套功能，比如需要多线控制器来联动开关量类型的设备等。

在国外，则普遍用于别墅，小场合酒店，宾馆，民居。因此，东南亚和非洲等地区需求比较大。

一、多线报警控制器conventional fire alarm control panel）——简称多线主机或者多线控制器；多线控制面板等。

多线主机以回路多少论英雄。市场主打的有4、8、16回路（zone/区），此外还有2、12和24回路的。以ck1004（4区）,ck1008（8区）,ck1016（16区）为例。

主要特点：供电电压ac90-270v,输出电压dc24v每回路烟探：25个；

烟感类型：多线烟感/温感/烟温复合（conventional smoke / heat /smoke & heat detector），或者常开输出的开关量信号烟感（4-wire smoke detector with relay output）

报警反馈输出（sound）：每4区共用一个。

备电：需配2节12v/7a的铅酸蓄电池—否则会报备电故障

界面显示：每个烟感回路有对应的故障和火警显示灯，以及主电，备电，静音（声光），消音（

主机），总故障，火警，报警输出回路的显示灯。

操作按钮：5个操作按钮：silence（火警输出—声光静音），mute（消音按键），test(自检按钮)，reset（复位按钮），mode（系统设置按钮）。

二、多线烟感/温感/烟温复合：多线探头是通用的，可接于任何多线主机中。也可配套卷帘门控制箱使用。探头报警之后，会以拉低电压的方式将信号反馈给控制器。门灯（remote led）直接接于烟探底座上。烟探报警后会启动对应的门灯。

以烟感yt102为例。供电电源：dc9v～dc28v，静态电流 ≤60ua，报警电流 ≤30ma，工作温度：-10°C～+50°C 。

三、手动报警按钮（conventional manual call point），工作电压为dc24v，接线方式有常开接法和常闭接法（插钥匙或拔钥匙启动报警），以及串联（参与串联的手报全部同时动作才可启动报警）和并联接法。手报和烟感接于同一回路中。

四、声光报警器（sound and light alarm/sound strobe），工作电压：dc24v，现场声光报警，接于报警输出回路，起到火警警告和疏散的作用。频闪（strobe），警铃（bell），与声光类似。

本产品的品牌是CK，型号是CK1004