

太阳能逆变器大功率家用3000W泓宇厂家直销

产品名称	太阳能逆变器大功率家用3000W泓宇厂家直销
公司名称	广州汉丰新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泓宇 型号:THCA3000
公司地址	广州市白云区人和镇鹤亭中路66号F栋二楼三楼 (汉丰新能源)
联系电话	020-29895484 18665058012

产品详情

thca3000w带ups充电逆变电源优势特点：

thca3000w带ups充电逆变器在市电有电的情况下，将交流电转换为低压直流电，将电压和频率固定不变的交流电转换为直流电，给电瓶、蓄电池等设备充电；没有市电的时候，将蓄电池或者电瓶里面的由直流电转换为交流电，供给给家电电器用，在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合，充电逆变器具有广泛的应用前景。

- 1、稳定的输出恒压逆变器：无论电池的电压过低还是过高，逆变器的输出电压都能保持在10%的范围，直至逆变器切断停止工作并报警提示；
- 2、满载持续稳定不超过50度：逆变器满载负荷时，机身始终保持不超过50°，延长机器使用寿命；
- 3、隔离电路，耐冲击性强：感性负载在启动时的电流是阻性负载的3-4倍，对逆变器冲击很大，thca3000w系列以稳定的电路设计及过硬的零件起到超强保护作用，避免烧机；
- 4、接地线保护装置：逆变器带有接地装置，提高使用时的安全性；
- 5、低干扰：避免使用高端精准仪器时产生干扰现象；
- 6、温控风扇无噪音，在不超过机器三分之一左右的功率时，风扇不启动，达到无噪音不发热且正常使用
- 7、thca3000w逆变器充电电流能够达到20a，提高了充电速度；

--	--	--

	型号	ups带充电逆变器：thca3000w
输入	输入电压	dc 12v
	工作电压	dc 9.5v-15.5v
	输入电流	250a
	充电电流	20a
	转换效率	>90%
	输出	持续输出功率
峰值功率		6000w
输出电压		ac 210-240v
输出电流		13.6a
输出频率		50hz-60hz
输出波形		修正正弦波
环境		温度保护
	工作温度	0 ~ 40
	风扇制冷	有
保护	峰鸣器报警	有
	保险丝	30a*12

	低压关闭电压	10 ± 1v
	高压关闭电压	15 ± 1v
	故障指示灯	欠压/过压：led红灯亮，重启恢复
		过载：led红灯亮，重启恢复
		过温：led红灯亮，重启恢复
		短路：led红灯亮，重启恢复
		输入反接：保险丝熔断
其他	净重	6200g
	毛重	7100g
	整机尺寸	490*200*100mm
	包装尺寸	595*260*155mm
	外箱尺寸	510*485*550mm4台装
	适用范围	手机、车载电器、照相机、照明灯、电动剃须刀、cd机、洗衣机、电视机、风扇，小型空调，微波炉，电饭煲，吸尘器，小型冰箱，热水器，电钻、水泵

逆变器使用注意事项

1. 逆变器标称dc电压要与电池标称dc电压一致，12v/24v/48v不能接错电压！
2. 不能反接！逆变器和电池红色（正极）和黑色（负极）线连接要一直。
3. 普通电器在本电源标称功率的70%内使用，电动电器在本电源标称功率的30%内使用，以免影响机器使用寿命。
4. 连接线长0.5米，线径每平方100w，不能太长、太细，否则会降低电压引起保护
5. 逆变器输出电压不能介入市电插座，否则会烧机！

6. 风扇口要通畅、防尘、防水、防堵！

警告：1

· 请勿用湿手拔、插车载电源或电源插头以免触电

； 2

· 应放在儿童、幼儿不易接触到的地方，以免造成伤害； 3 · 出现异常应停止使用，以免发生事故。