

大品牌25kw柴油机发电机

产品名称	大品牌25kw柴油机发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH25GF 功率:25KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

大品牌25kw柴油机发电机/静音式发电机25千瓦图片

柴油发电机的日常维护

柴油发电机的正确保养，特别是预防性的保养，是最容易、最经济的保养，因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。首先必须做好柴油发电机使用过程中的日报工作，根据所反映的情况，及时作好必要的调整和修理。据此并参照本章的内容可按不同用户的特殊工作情况及使用经验，制订出不同的保养日程表。

日报表的内容一般有如下几个方面：

每班工作的日期和起讫时间；常规记录所有仪表的读数；功率的使用情况；燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗；排气烟色和有否异常声音；发生故障的前后情况及处理意见。

一、维护保养的主要内容

用户应根据本节所列技术保养项目进行定期保养。保养分级如下：

日常维护（每班工作）；

一维技术保养（累计工作100h或每隔一个月）；

二维技术保养（累计工作500 h或每隔六个月）；

三级技术保养（累计工作1000-1500h或每隔一年）；

无论进行何种保养，都应有计划、有步骤地进行拆检和安装，并合理地使用工具，用力要适当，解体后的各零部件表面应保持清洁，并涂上防锈油或油脂以防止生锈；注意可拆零件的相对位置，不可拆零件的结构特点，以及装配间隙和调整方法。同时应保持柴油发电机及附件的清洁完整。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

发电机组型号 th25gf

备用功率（kw/kva） 26/32.5

主用功率（kw/kva） 24/31.25

汽缸数 直列4缸

缸径x行程mm 100x115

排量l 3.61

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw·h 258

柴油机型式 直列、水冷、四冲程

电压v 230/400

频率hz 50

相数 3

额定电流a 45

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 1975x840x1060

开架机组净重kg 736

静音尺寸 mm 2150x950x1290

静音机组净重kg 796

柴油发电机组并车的方法

并车的方法一般有两种。一种是用同期指示设备并车，一种是装置一套自动化的设备来进行并车。后一种先进的并车方法，多用于大型发电站。前一种是最普通的并车方法，它的设备简单，今仅就这种方法列述如下：

1.灯光熄灭法:设备最简单，是普通在现场中采用的一种。

利用三只灯泡来指示两台发电机的频率和相序的差别。a1b1c1是三相发电机甲的三根火线，a2b2c2是要并列的发电机乙的三根火线，s是并车开关，l1l2l3是跨接在并车开关上的灯泡。如果将s推上，就可使甲乙两发电机并列。

l1l2l3,是表示在什么时候推上并车开关s用的。

表示甲乙两发电机相电压的向量图。可以看出接到灯泡l1,l3去的电压是两台柴油发电机组相电压之差，如果它们的相电压并不完全同相，即在相位上有了差别时，灯泡l1l2l3就会发亮，反之，灯泡就不会发亮。

如果它们的频率不等，同一相的相电压(如oa1和oa2, ob1和ob2,, oc1和oc2)只能在某一时期时是同相的，这时灯泡熄灭。但因甲乙两发电机相电压的频率不等，所以很快地又有相位差，使灯泡发亮。这样灯泡l1l2l3不断地从亮到暗，又从暗到亮。如甲乙两发电机相电压的频率相差很大，则l1l2l3从亮到暗或从暗到亮都变动得很快，当它们的频率接近相等时，灯光的亮暗就变动得很慢。最后，当l1l2l3全部熄灭时，我们就可在这一瞬间将并车开关s推上，使甲乙两发电机组并列运行。

2.用同步指示器测量的方法:

它是应用旋转磁场的作用，由指针的转动来指示发电机乙的频率是太高或太低，当发电机乙的频率大于甲时，指针沿顺时针方向旋转，当乙的频率小于甲时，指沿反时针方向旋转，当甲乙两发电机组之频率接近相等时，指针旋转得很慢，道到指针指向上端中间处，即表示甲乙两发电机的相位完全重合，就可把s推上，使它们并列运行。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

大品牌25kw柴油机发电机/静音式发电机25千瓦图片 静音式柴油发电机, 25kw柴油发电机,柴油发电机厂家,大品牌柴油发电机,省油柴油发电机 , 柴油发电机价格,30kw柴油发电机,三相柴油发电机