

# 甘肃兰州厂家供应4-20mA 0-10V电流 电压信号发生器 4-20mA信号源

产品名称	甘肃兰州厂家供应4-20mA 0-10V电流 电压信号发生器 4-20mA信号源
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:智能信号发生器 品牌:中泰华旭
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

## 产品详情

zt-02c信号发生器输出高精度高稳定的直流信号，同时兼有万用表的功能，可以测量0-20ma和0-30v的直流信号。电流电压信号发生器可模拟两线制、三线制、四线制电流信号；zt-02b/zt-02c具有误接220vac保护，即使用户误将输出端接到220vac，也不会使信号发生器烧坏。充电电池供电，方便现场工程师调试使用。

zt-02c手持式信号发生器的技术参数：

- 1、输出电流：4~20ma连续可调，0%、25%、50%、75%、100%五个固定档位；
- 2、输出电压：0~10v连续可调，0%、25%、50%、75%、100%五个固定档位；
- 3、测量电流：0~20ma，有超量程报警；
- 4、测量电压：0~30vdc；
- 5、输出精度：0.15% fs；
- 6、负载能力：电流输出时，负载 750 ；电压输出时，负载 > 500 ；
- 7、电池容量：1000mah 锂电池，带过充过放保护；
- 8、充电电压：8.4v 1a，请使用随机标准充电器；
- 9、工作温度：-20 ~45 湿度< 90% 无结露；
- 10、外观形状：便携式；

11、外形尺寸：95（宽）×185（高）×35（厚）mm;

zt-02c正面设置：

显示窗口

调节按键

固定值设置按键

zt-02c背面设置：

信号输出接口

电池充电接口

zt-02c随带附件：

备注：便携式工具箱是另外购买。

详细使用请查看说明书。[[下载说明书](#)]

信号发生器选型参考：

型号	外观款式	应用场合	功能
zt-o1c	台式	实验室	多通道输出。220vac工作电压
zt-o2b	手持式	现场调试	输出4-20ma;测量4-20ma；冲电电池
zt-o2c	手持式	现场调试	输出4-20ma和0-10v;测量4-20ma和0-30v；冲
zt-o3c	仪表式	安装于柜面上	输出4-20ma；24vdc或220vac
zt-o3d	仪表式	安装于柜面上	输出4-20ma；可接反馈信号，有pid调节；220vac
zt-o4系列	导轨式	安装于柜内导轨上	输出4-20ma；24vdc或220vac

本产品的加工定制是是，类型是智能信号发生器，品牌是中泰华旭，型号是ZT-02C，频率是-（MHz），电平是0-10（V），外形尺寸是95（宽）×185（高）×35（厚）mm（mm），重量是1（kg）