

# 微电脑 全自动 工厂 学校 打铃仪 打铃器 套装带12寸电铃

产品名称	微电脑 全自动 工厂 学校 打铃仪 打铃器 套装带12寸电铃
公司名称	乐清市诺博电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Changdian 型号:12寸加打铃器套装20组
公司地址	乐清市柳市镇湖东村
联系电话	15868725119

## 产品详情

正品长城电铃套餐12寸电铃加正品20组打铃器（双编程最高支持40次）-天猫10万保证金保证。

原价112元的现在开张特价90元，不开票还可以便宜3元，全网最低价~~~只求亏本销售！！24小时闪电发货~~

### 控制器介绍

电铃:

一.适用范围 本产品系无火花电铃,不锈钢,适用于工矿企业、机关团体、公共场所学校及仪器设备配套的交流50hz,电压至220v以下的电路中,作呼唤或通知信号用,另外也适用于家庭作门铃,报警等使用。

二,正常工作条件: 1.海拔高度不超过2000米 2.周围介质湿度不高于+40度及不低于-25度空气相对湿度不大于90%(当温度在+25度) 3.在周围空气中无易燃性及腐蚀性气体或导电性尘埃及无显著摇动和冲击振动的环境中使用。 4.在额定电压±10%时能正常工作,连续工作不大于10分钟。 5.污染等级为2级,安装类别为ii类。

### 一、功能和用途

本产品能根据用户设定的时间,可以用做工厂、学校、机关自动打铃控制。如果配相应的语言片,还可以作为家庭、机关里日程安排的语音提示,实现自动、及时准确的警示作用。

## 二、特点

- 1、可直接控制电铃（打铃器触点容量10a阻性）；
- 2、每天走时误差及打铃误差小于0.5秒；
- 3、每天可设20级打铃，
- 4、液晶显示、中文界面、安装方便；
- 5、打铃时间可按天或周循环。
- 6、打铃延迟时间1秒~99秒可调；
- 7、打铃间隔时间1分~99分可调；
- 8、具有“单铃”、“双铃”双重功能；
- 9、具有手动打铃功能。

## 三、定时打铃设置

### 1、调时钟：

按住“时钟”键不入的同时再依次按“校星期”键、“校时”键、“校分”键，分别将以上时间参数按标准进行调整即可。

### 2、打铃时间参数设置：

#### 2.1、打铃时间设置：

按动“定时”键，液晶显示屏则显示“1开”（第一组可铃设置提示），可按所需时间参数分别按动“校时”、“校分”键进行设置，如时间参数设置完毕后，再对所需星期参数进行设置。

#### 2.2、星期参数设置：

按动“校星期”键则有如下几种情况供选择：

单日设定：（一或二或三……或日）

一三五

二四六

六日

一二三

四五六

一二三四五

一二三四五六

一二三四五六日

如需打铃器一星期七日均工作，则可选第 种情况，其它依次类推。如需重新设置可按动“取消恢复”键使所设的开启时间显示“ ”

## 2.3、单铃/双铃设置

单铃功能——只执行该组时间设定的一次打铃；

双铃功能——可在该组时间间隔时间之后进行第二次打铃；

待每组打铃时间以及星期参数设置完毕后，如需设置“双铃”功能可按动“单铃/双铃”键，使液晶显示屏出现双铃符合即可：如不设置，则默认为单铃情况，继续按动“定时”键则出出“2开”、“3开”...“80开”设置相应参数可参考2.1、2.2、2.3进行，如对某组不需设置，则可按动“取消/恢复”键使显示屏出现“ ”即可。

## 3、打铃延迟时间、间隔时间设置：

3.1、待“1开”、“2开”.....“80开”设置完毕后，再继续按动“定时”键则显示屏出现“h10”，此时可按动“校分”键可调整打铃延迟时间（1~99秒内可调），如不进行调校则默认为10秒。

3.2、待打铃延迟时间设置完毕后，再继续按动“定时”键，则显示屏出现“45”，此时可按动“校分”键调整打铃间隔时间（1~99min内可调），如不调整，默认打铃间隔时间45min。

待上述设置完毕后，按下“时钟”键即进入设定的工作状态。

4、在设置上述参数时，如在30秒内未按动任何键，液晶显示屏恢复标准时间，如继续设置打铃参数，则可重新按动“定时”键进行调整，只至调整到所需参数位置。

## 四、工作状态设置及显示

### 1、工作状态设置：

按动“单铃/双铃”键，使液晶显示屏三角提示符调至“自动”位置。

### 2、工作状态显示：

打铃器加入工作电源后，工作指示红色发光指示灯亮：如打铃器处于工作状态时，绿色发光指示灯亮。

## 五、手动打铃控制

如需手动临时打铃，打按动“单铃/双铃”按键，使液晶显示屏三角提示符从“自动”调至“开”位置，此时工作状态绿色指示灯亮，表示打铃器已处于工作状态。如需使打铃状态停止，可重新按动“单铃/双铃”按键使液晶显示屏三角提示符从“开”位置调至“自动”或“关”位置即可，打铃延迟时间可手动控制（此打铃时是与所设置打铃延迟时间无关）。在自动控制时必须将三角提示符调至自动位置。

本产品的加工定制是否，品牌是Changdian，型号是12寸加打铃器套装20组，额定电压是220（V），型号  
报价是12寸加打铃器套装20组,8寸加打铃器套装20组,10寸加打铃器套装20组