

jd1a-40调速器 电机调速 电磁 220V 电机控制器 带线

产品名称	jd1a-40调速器 电机调速 电磁 220V 电机控制器 带线
公司名称	乐清市柳市海鸟电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HNtimer 型号:jd1a-40
公司地址	乐清市柳市镇后街村新市街81-3号
联系电话	057761780275 13506548069

产品详情

带线

带接头保险丝

1 正常工作条件1.1海拔不超过1000m；1.2周围环境温度：-5 —+40 ；且24h内的平均值不超过+35 ；1.3相对湿度不超过90%(200c以下时)；1.4振动频率10-150hzet寸，其最大振动加速度应不超过0.5g；1.5周围空气中没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体；1.6电网电压幅值波动±10%额定值时，保证额定使用。

2 基本参数

型号	jd1a-11	jd1a-40	jd1a-90
电源 电压		交流220v ± 10% 频率50hz	
额定输出定额	直流90v3.15a	直流90v5a	直流90v6.5a
可控制电动机功率	0.55-11kw	15-40kw	45-90kw
测速发电机		单相或三相电压转速比	2v/100min
转速变化率		3%	
稳速精度		1%	
调速范围	1420-100转/分	1420-100转/分	1420-130转/分

具体调速范围见调速电机铭牌

3 安装使用注意事项3.1务必使用本产品配带的航空插头。3.2控制器关机，给定电位器旋钮5必须复零。3.3若为单相电机，只有二个接线头，接插头的第6、7脚。3.4面板上的反馈量调节电位器2一般不要调动，

特殊情况，可根据控制的电动机适当调节。反馈量调节过大，会使电机失控；反馈量调节过小，会使电动机只能在低速运行，不能升速。3.5运行中，若转速表周期性摆动，可将插头上励磁线圈的3、4线对调。

4 调试与试运行4.1试车时，先启动电机，再接通控制器电源，指示灯亮，旋动调整旋钮，此时转速表上读数逐渐上升，根据需要可将转速调至某一数值稳定下来。4.2转速表指示校正。顺时针方向转动给定电位器rp1于任意位置，用机械转速表或其它仪表检查调速电机的实际转速，若实际转速与转速表指示值不一致，调整校表电位器rp3。4.3顺时针方向转动给定电位器pr1至最大，调节反馈电位器pr2使转速与调速电机铭牌所标上限转速一致，(一般1000转/分~1100转/分)。

本产品的加工定制是是，品牌是HNtimer，型号是jd1a-40，类型是马达调速器，输入电压是220，输出电压是220（V），输入转速是1000（rpm），输出转速范围是500，适用范围是电机马达，额定功率功率是30