

## 中频变压器 主要用于中频淬火，弯管，焊接，等感应加热

产品名称	中频变压器 主要用于中频淬火，弯管，焊接，等感应加热
公司名称	黄骅市亨元弯头模具厂
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亨元,其他,其他 型号:全型号
公司地址	河北黄骅市河北黄骅
联系电话	0086 0317 5686991 15128793555

### 产品详情

概述：多匝比中高频淬火变压器主要用于中频淬火、弯管、透热等感应加热，为中频电源降压，隔离等。结构特征：变压器由壳式结构铁芯组成，采用  $\delta=0.35\text{mm}$ 高矽矽钢片叠装而成。铁芯线圈均有水冷措施，线圈采用交叠式。工作条件：环境温度零摄氏度—40摄氏度；海拔不高于1000米冷却水压要求1.5mpa—3mpa，冷却水不得含有机械杂质水硬度不超过10个单位。变压器的匝比联接：变压器出厂时，均按标准匝比装配，但用户可根据实际需要重新联接，本厂每一台变压器均有详细的匝比图随产品出厂，供用户参考使用。变压器制造工艺：变压器原边由异型铜管绕制，外层包有沥青云母带及聚四氟乙烯薄膜，副边采用新的硫化工艺，保证层与层之间的绝缘良好。使用前先检查外观有无缺损，运行前先连接好水路，保证水路畅通;2、匝比可根据自己实际需求重新连接；3、将变压器初级线组ax接至中频电源，调整中频电源额定电压，观察空载是否正常，然后降压切断电源（注意空载时磁路部分必须通冷却水）；4、停电时改变初级匝比调节次级工作电压，变压器运行时，必须本着“先通水、后通电，先断电后断水”的原则；5、经长期停放的变压器在使用前应用1000v摇表测量其绝缘电阻其阻值不小于1兆欧，否则需要干燥绝缘处理后才能使用。型号  
容量(kva) 重量(kg) 对应中频功率(kw) gr2-500 500 85 160 gr2-800 800 125 200  
gr2-1000 1000 220 250 gr2-1650 1650 250 320 gr2-2000 2000 290 500  
gr2-2500 2500 460 800 gr2-3000 3000 560 1000

我公司遵循的原则是，不断提供优质的产品和服务为每一个客户，质量是企业的生命，服务是基础，我们主要目的是满足客户和帮助合作伙伴取得成功。欢迎您咨询，光临指导

联系电话：0317-5686991——15128793555 15716879333

本产品的加工定制是是，品牌是亨元,其他,其他，型号是全型号，最大输出功率是500（kw），最大输入功率是500（kw），输出中频电压是170-1000（V），输出中频电流是30000（A），输出振荡频率是1-8000（HZ）