

一带四防火卷帘控制器

产品名称	一带四防火卷帘控制器
公司名称	合肥消安电子有限责任公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:消安 型号:Y T 4 产地:合肥
公司地址	合肥市新站区佳海工业城C区79号
联系电话	86-0551-66339895 13965038160

产品详情

控制器检测功能的投入与退出设置

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能的投入与退出，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

电池掉线：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能，按10秒上行键，一声长响提示投入检测，一声短响提示退出检测，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

设置完成后需要按复位键重启。

烟温感掉线：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能，按10秒消音键，一声长响提示投入检测，一声短响提示退出检测，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

火警信号的点动与持续信号切换：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能，按10秒下行键，一声长响提示切换至点动信号启动，一声短响提示换至持续信号启动，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

)。

火警反馈（喷淋）启动位置设置：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能

按10秒上行键加复位键，一声长响提示上限位启动。（出厂时已默认上限位状态）

按10秒停止键加复位键，一声长响提示中限位启动。

按10秒下行键加复位键，一声长响提示下限位启动。

设置完成后将拨码拨至原位即可。（即2、3码全在上或者全在下）。

二步降（疏散通道）中停去除：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能，按10秒复位键，一声长响提示去除中停，一声短响提示中停延时，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

刹车掉线：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能，按10秒停止键，一声长响提示投入检测，一声短响提示退出检测，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

电机掉线与缺相：

将拨码状态拨至2码在下、3码在上，开始设置隐藏功能，按10秒消音键加复位键，一声长响提示投入检测，一声短响提示退出检测，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下）。

备电时卷门下行时间调节：

将拨码状态拨至2码在上、3码在下，开始设置隐藏功能，关闭主电后按10秒复位键、一声短响然后按下行键，按住几秒卷帘门下行几秒，放手停止。此时备电卷门下行时间间隔为按下行键时间，然后再按10秒复位键，一声长响确认时间，设置完成后将拨码拨至原位即可（即2、3码全在上或者全在下），出厂时默认运行2秒间歇1秒。