

## (新款)感应门铃2015功能强迎宾门铃店铺迎宾器电子门铃

产品名称	(新款)感应门铃2015功能强迎宾门铃店铺迎宾器电子门铃
公司名称	东莞市骏宏电子科技有限公司
价格	108.00/个
规格参数	品牌:爱多贝尔 型号:PT668H 电源方式:DC/AC
公司地址	中国广东东莞市东城区柏洲边新田街23号
联系电话	暂无

### 产品详情

#### 爱多贝尔 (idoorbell) pt-668系列方向识别型红外线门铃/迎宾器

该产品是我公司最新研发的,真正具备双方向识别功能的全新产品,实用性强,申请了多项国家专利。产品使用简单,安装方便,构造大气简洁,方向识别率高出市面上同类产品,全新的红外感应电路反应速度快,开机即可投入使用无需初始化等待。先进的红外热释电传感技术被动接收无辐射,人体热源感应,不受光线影响、白天黑夜都能正常使用、性能卓越,节能易用。灵敏度强、无误触,双感应电路配合使用,抗干扰性能更优,可以有效地从复杂环境中监测到移动的人体。起到主动问候顾客,提醒主人的作用,双方向识别(进来欢迎光临,出去谢谢光临请慢走!)更适合市场的需要,更贴近消费者。

爱多贝尔迎宾专家适用于品牌店铺、商场、超市、便利店、专卖店、银行、酒店、影院、车站、商店、仓库、写字楼、公司、厂房、等多个场合,客户登门拜访时播放欢迎光临,出门的时候播放谢谢光临,请慢走!不仅礼貌,也让顾客感到前所未有的新鲜感,双方向识别,甜美发音完全可以当做迎宾小姐使用。办公室作为感应门铃使用时。客人进门出门发出不同的语音更智能更礼貌。避免了进门出门全是欢迎光临的尴尬。防盗使用。直接用遥控器切换到报警声即可,不用再去拨弄转换开关。特有的报警声预览功能、切换时只需听1秒警声就知道已经切换到位。当有窃贼想要偷窃商店或居室时,刚到门口就听到刺耳的报警声,本来胆怯的窃贼马上拔腿就跑,增添了意想不到的安全感。该产品具有双感应窗口可以设置出门不报警而进门报警也可以设置进门出门全部报警(双通道内置报警声)双重保障更安全。产品特点:1、方向识别(进门语音跟出门语音可以分开调节,也可以部分调换)2、采用双感应窗口,智能识别进出方向。(如图1)3、音量4级可调(高、中、低、小),适应不同时段不同场合使用。(功能可选)4、语音延迟可调(0秒、2秒、5秒、10秒)人流量大的时候很实用(播报一次语音之后要等待所选定的时间之后才能出声。)(功能可选)5、采用4cm高品质大喇叭,音量大,人声真实,优美。(报警声也很响亮哦)6、独有的

智能识别模式只有从门外进入门内才会播报语音。（杜绝门口经过也会欢迎光临的问题）（如图2）7、特有的通道指示灯（红蓝双色灯显示进门出门感应通道的工作状态。）8、热红外线感应探测（被动接收不发射任何电磁波），灵敏度高，双感应探头双保险。9、采用多款进口芯片/集成电路，性能优越，耗电微。10、多功能：内置迎宾语音（music）跟报警语音（alarm）。11、方便：精工设计，款式新颖，使用方便。12、易安装：产品自配螺丝跟胶塞（可以打孔固定也可以使用玻璃胶固定不建议使用不干胶固定）。（具体请看安装手册）13、多语音选择：内置多达20多种声音可供选择。（客户如果有需要的话我们可以内置256种声音）14、真人发音，声音甜美，倍感亲切。15、一键静音功能（特殊情况下比如人非常多的时候需要暂时静音，只要再按一下静音键就可了，人少的时候再按一下静音键就可以恢复。）（功能可选）16、一键复位当发现系统调乱，或是使用不正常时只要按一下复位键即可恢复默认状态。17、外接电源跟电池供电自动切换，当外接电源与电池同时使用时，电池供电会自动断开。而当市电停电的时候电池又会接入供电系统，继续为感应器供电。18、产品可以内置功放，满足大噪音场合（比如临街铺面）使用。（功能可选）19、独有的遥控控制功能，想换就换！（不用再为想切换语音或更换功能而又找不到梯子发愁。）（功能可选）20、独有的工作状态语音提醒功能，每调一个功能机器都会有语音提醒，让你确切知道目前机器的工作状态以及按键切换是否到位。（比如：你按静音键喇叭会输出“静音”说明目前是静音状态，你按一下恢复键喇叭输出“恢复”说明目前已恢复正常工作状态。）21、客户可以自己更换语音。（功能可选）22、单向双向切换功能（可以通过更改语音实现单方向与双方向切换）23、反应速度快无需自检通电即可投入使用。24、双感应窗口可以单独使用也可以组合使用。（即使有一个窗口出现故障也可以切换到单通道继续使用。）25、备用按键功能（本机机身备有出门语音切换键，进门语音切换键，在遥控器丢失的情况下照样可以切换语音。）26、采用军工主板smt工艺制造，性能更出色，使用寿命更长。

技术指标：探测距离：0-7米探测角度：顶角为110度的扇形

纵向是26度的夹角（如图3）自检时间：无需自检报警响度：80-120分贝（音量可调）报警和迎宾报警时间：约15秒（切换报警预览约1秒）工作电压：dc4.5v-5.5v。（5#aa电池三节自配）电源接口：本产品带有直流接口（需自配5v直流电源）电池电源可以自动切换。停电电池供电，来电电源供电。静态电流：小于0.7ma。动态电流：180ma。（1级音量约40ma，2级音量约80ma，3级音量约120ma，4级音量约180ma。）欠压指示：当电池电压不足时输出语音时红蓝指示灯会交替闪烁，这时可以调低音量继续使用也可以更换电池。工作温度：

-25 —40 环境湿度：最大95rh（无凝结）安装高度：1.7-4.5米使用环境：室内平放尺寸：110\*84\*63mm（长\*宽\*高）产品重量：205g（包括遥控器，不含电池）装箱数量：60pcs/ctn遥控距离：对准红外接收头10米左右进门语音1、叮咚您好欢迎光临！2、叮咚叮咚！3、叮咚，谢谢光临请慢走！4、静音（有些客户需要进来的时候不出声音，出去的时候才出声就可以选择静音）5、报警声（晚上的时候可以切换到报警音，当有人进入会发出刺耳的报警声通知店主，阻吓小偷。从店内出去可以不报警，高端型号可以直接用遥控器切换）6、国庆节快乐7、情人节快乐8、中秋节快乐9、元旦节快乐10、爱丽丝11、圣母颂12、小夜曲13、抓泥鳅14、采蘑菇的小姑娘15、茉莉花16、大笨钟17、粉刷匠18、平安夜19、圣诞铃声20、欢乐颂21、举世欢腾22、圣诞快乐出门语音1、叮咚叮咚！2、叮咚谢谢光临请慢走！3、叮咚您好欢迎光临！4、静音（设置出门的时候不出声）5、报警声（预览的时候响1秒，报警的时候响15秒）pt668hi门铃默认设置：感应模式：智能模式默认音量：2级

（如果用电池供电建议使用1级或者是2级音量，这样可以延长电池使用时间。）出门语音：叮咚叮咚~（出门使用叮咚声是为了完全避免小尴尬，您可以自己切换到谢谢光临，请慢走！）进门语音：叮咚您好欢迎光临~注意事项：1、产品装上电池开关拨至on位置产品bi bo一声就可以投入使用，无需自检过程。2、在使用遥控器过程中如果出现（dong）一声说明接收错误，稍等1秒钟再试。3、若本产品出现自动响声或不正常现象，请检查电池供电或安装位置是否得当（避免直面对着发光灯具/阳光照射到的地方）。4、如果环境气温过高（高于30度）探测器会出现由远变近现象，这属于正常。5、当门铃声音变弱或是不停的出现bi bo声，请更换电池，门铃尽量避免安装在直接面向空气流量变化大的位置（如：冷气出风口、排气扇口、电热炉附近等），不要装在日晒雨淋的地方。6、如长时间停用本机，请把开关拨到“off”位置并把机内电池取出。7、建议使用5号aa碱性电池。一些垃圾电池虽然电压正常但是电池内阻非常大，输出电流很小，这时候就会出现说话说一半就自动复位（出现bi bo声）的问题。当然您也可以把音量调到最小继续使用，不过我们还是建议您更换高品质电池或是使用可充电电池又或者使用外接电源供电。8、使用外接电源时内置干电池不用拔出，电路会自动隔离干电池，停电的时候干电池又可以

马上投入使用。9、由于产品构造原因改产品外接电源建议使用弯头电源。直头电源在某些安装方法下会挡住旋转支架。（如图5）

备注：安装使用方法详见pt668操作手册。凡是标注功能可选的是部分型号所具有的功能。产品型号及功能在产品包装彩卡背面有详细的标注。

本产品的品牌是爱多贝尔，型号是PT668H，电源方式是DC/AC，电源电压是5（V），铃声是自选，消耗功率是0.5（W），适用范围是品牌店铺，超市，专卖店，类型是感应门铃