

供应BFC8100防爆泛光灯250W , 400W

产品名称	供应BFC8100防爆泛光灯250W , 400W
公司名称	温州金顿照明电气有限公司
价格	1.00/盏
规格参数	防爆灯具:防爆泛光灯 防爆金卤灯:防爆投光灯 防爆灯具价格:防爆灯具图片
公司地址	浙江省乐清市柳市镇外向型工业区
联系电话	0577-62767900 15558887005

产品详情

适用场所：

bfc8100防爆外场强光泛光灯：适用于易燃易爆场所和各种室外作业、施工现场及装置、设施的大面积泛光工作照明。

一 防爆灯性能:

/ 优良的防爆性能，可在易燃易爆场所安全工作。

/ 采用高光效、长寿命的气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，照明范围大、亮度高；金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

/ 精密的结构设计和表面处理, 防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。

/ 可采用水平、壁挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，并可在16°的范围内左右转动照明，满足不同工作现场对照明角度的需要。

/ 通用管螺纹电缆引入口，可适应 8~14mm不同线径电缆引入；多个电缆引入口，可实现多灯并连；外壳采用优化的结构设计和高强度铝合金材料，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。

二 防爆灯使用:

1、灯具安装 (1) 对应灯具底座固定孔在安装体上钻孔，再将螺栓插入固定孔，加装平垫、弹垫并拧紧螺母即可将灯具安装固定；(2) 壁挂式安装时，还应在灯头底部预留的螺孔中拧入一个活结螺栓，并固定在拉杆上，再将拉杆底座固定安装即可。(3) 吸顶式安装：(参照上述安装方法) 2、打开灯头侧面的电器箱盖，将 8~14mm三芯电缆一端穿过灯头上端面引入装置口引进电器箱内，引入市电的火线接到接线座的“l”端，零线接到接线座的“n”端，地线接到接线座的“ ”端，拧紧引入装置上的压紧螺

母，盖上电器箱箱盖并拧紧四个螺栓；再单独用一根电线将一端接在电缆引入装置旁的接地螺钉上，将另一端接地。3、将三芯电缆线另一端接入防爆开关盒中，打开开关，灯具即可工作；如需调节照明角度，则拧松灯头两侧支架上的螺栓及底座上的螺母，即可上下、左右转动灯头。

4、在工作现场需要多灯并连使用时，可通过灯头上端面预留的电缆引入装置同其它灯具并连。5、更换灯泡时，使用随灯配备的专用套筒扳手松开前盖上的螺栓，取下前盖（灯头腔体与前盖有铰链连接，盖不会掉下，螺栓在前盖上也不会脱开），将坏灯泡取下换上新灯泡，再将前盖盖上拧紧螺栓。

三 防爆灯注意:

- 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。
- 2、更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将电源开关关闭并待灯具冷却后进行。
- 3、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。4、灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~15分钟后再次启动开关即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。5、安装灯具时，应将灯具就近安全接地。
- 6、更换灯泡时，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换灯泡功率。

四 防爆灯技术参数:

额定电压:220vac

外壳防护:ip66

进线口螺纹:g3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸 :580 × 320 × 430mm

总重量:30kg

五 防爆灯品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.