

安川变频器h1000 11kw 三相进口变频器

产品名称	安川变频器h1000 11kw 三相进口变频器
公司名称	河南省宏基工控科技有限公司
价格	5520.00/个
规格参数	品牌:YASKAWA/安川 型号:CIMR-HB4A0031 产品系列:h1000
公司地址	长垣县魏庄工业区
联系电话	8615178 15303734456

产品详情

安川变频器作为起重机专用的变频器，能量巨大，

以更高性能为您拓展无限可能。全新安川“h1000”重负载变频器，在重型工业领域发挥稳定出众！业内首屈一指的驱动性能，源于我们对产品的绝对自信。先进的电机驱动技术，带来巅峰级的高效运行。将我们的技术融入各个领域，定义高效便利、安全环保的驱动准则。它能够根据不同用途最大限度地发挥特长，无论在性能还是控制上都值得信赖！安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质，“h1000”正以其致臻姿态展现，全面助力您的工作。

调试参数

1、按 键8下，显示par时按data键进入参数模式进行参数选择

2、按reset键，达到所要

3、按data键确认并存储参数的数值

参数号	参数名称	设定值：内容
a1-06	变频器用途选择	6 升降专用7平移专用
b2-04	直流制动 起升设置大小车不设	0.6
h2-01	制动器的选择 起升用大小车不用设	5
a1-02	选择控制模式	2：无pg矢量控制
b1-01	选择频率指令	1：控制回路端子
c4-01	力矩补偿起升设置大小车不设	1.04
b1-03	选择停止方式	0：减速停止

c1-01	加速时间	3：以秒为单位
c1-02	减速时间	2：以秒为单位
d1-03	二档	20
d1-07	三档	35
d1-15	四档	50
d2-02	频率指令下限值一档百分比	16
d2-03	主速指令下限值一档百分比	16
h1-05	s5的功能选择	4
h1-06	s6的功能选择	5
h1-07	s7的功能选择	32
e2-01	电机的额定电流	放大约15%
l1-01	电机保护选择大小车方可设置	0
l3-04	选择减速中防止失速功能	0：无效
l4-01	起升设置大小车不设	2
l4-02	起升设置大小车不设	0.5
l4-07	起升用务必设定	0
e1-08	起升用可以设定	出厂参数放大10%
e1-10	起升用可以设定	出厂参数放大10%
c6-02	起升用重载超重载选择	2超重载

本产品的品牌是YASKAWA/安川，型号是CIMR-HB4A0031，产品系列是h1000，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-460（V），供电电压是低压，适配电机功率是11（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是27（A）