

# 多路手机防盗器 一托四手机防盗器 平板防盗展示器

产品名称	多路手机防盗器 一托四手机防盗器 平板防盗展示器
公司名称	东莞市旭敦电子科技有限公司
价格	460.00/个
规格参数	工作电流:1A 工作电压:110V-220V 规格:详见说明
公司地址	中国 广东 东莞市 横沥镇田头第三工业区环村东 路,李光伟,电话:15820806080. Ema
联系电话	86 0769 82820598 18122989308

## 产品详情

品名：多路防盗报警器

型号：xst-84颜色：白色报警分贝：150db输入电压：110-250v充电电流：直流5v待机时间：10天重量：1kg  
材质：防火abs材料承重能力：2kg最大功耗：25w充电电流：1a-2a解锁方式：无线遥控

产品简介多路防盗器是属于数码产品防盗器材的一种，以其更高的通用性而广受3c厂家欢迎，其最多可同时支持六台不同数码产品（手机或平板电脑）防盗并进行充电，在保持产品展示风格的同时也降低了器材成本，并有效的提高了管理效率，无论是手机还是平板电脑一款防盗主机就够了。产品特点：一．通用性强无论是手机还是平板电脑，均可通用，并充电防盗。支持：苹果三星联想华为，等品牌的手机及平板电脑，适配率高达90%以上。二．安全性高：1.防盗主机采用了全方位多点防盗功能，任何一处防盗触点断开或剪断防盗线即自动报警2.采用了备用锂电池，即使在无电源状态下仍可正常防盗，3.解锁方式使用了一对一加密密码解锁功能，每台主机都采用了唯一的加密密码，让不法份子无从破解。三．灵活度高：多防盗器主机和展示架单独分开的，这意味着选购时可根据不同的产品造型及店铺装修风格来搭配不同的展示支架，最大限度的满足了个性化展示。四．成本更低：多路防盗主机，一台顶多台，从根本上节约了防盗器材的采购成本。安装及使用说明一．配套线材使用方法1手机原装usb数据线：一端usb公头插入报警器另外一端插入手机充电口听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态同时报警器相应的亮蓝灯2三星手机专用数据线：一端usb公头插入报警器另外一端插入手机充电口撕掉线材末端的灰色方形小开关上3m胶保护贴并粘在手机背面听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态同时报警器相应的亮蓝灯并伴有红灯微弱闪烁3苹果专用线材：一端usb公头插入报警器另外一端插入iphone或者ipad充电口撕掉分叉处线材末端圆形小开关的3m胶保护贴，并粘到手机屏幕的右上角或者右下角听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态同时报警器相应的亮蓝灯并伴有红灯微弱闪烁4安卓系统手机专用线材：一端usb公头插入报警器另外一端插入手机充电口撕掉分叉处线材末端圆形小开关的3m胶保护贴，并粘到手机屏幕的右上角听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态同时报警器相应的亮蓝灯并伴有红灯微弱闪烁5笔记本电脑专用线材：一端usb公头插入报警器另外一端插入电脑usb接口听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态红的同时闪烁6粘头线：一端usb公头插入报警器把另外一端小开关上的3m胶保护贴撕掉粘在需要防

护的物品上面听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态红的同时闪烁7捆绑线：一端usb公头插入报警器另外一端穿进数码产品的吊绳孔内或者捆绑在需要防护的产品上听到报警器发出滴的声响即进入防盗状态红的同时闪烁二．遥控使用方法报警器出厂时候会配送一个遥控器，如果报警器发出报警声音在报警三秒钟以后按下红色按钮即可解除报警，同时可以自行增加6个遥控器来控制报警器增加方法：将电源一端插入220v电源另外一端插入报警器dc接口然后再拔掉再插入再拔掉再插入此时报警器连续发嗡嗡声此时按下新的遥控器的按键当报警器接收到遥控器时候声音会立即停止如果没有按下遥控器的按键声音会在10秒后停止同样重复6次即可添加6个遥控器同时如果添加第7个遥控器时候第一个遥控器将会消失报警器只能记录6个遥控器数据

产品阐述：手机、数码相机、mp3、mp4、gps等数码电子产品实际陈列于本品上，本产品由报警主机、报警探头、展示支架等组成。报警主机安装于展示架或陈列柜上，报警探头则粘附于展示产品上。顾客可以方便的从架子上取下陈列品，自由的对陈列品的功能和外观进行操作和试用，如果顾客想将陈列品拿走，报警器会立即发出持续的报警声，报警声将持续到管理人员来做复位处理为止。

## 产品图片说明

## 产品功能说明：

- 1.低压报警功能：电压低于3.3v时报警，提醒充电。
- 4.断线报警：任意一电路电源线被剪开，主机自动报警。
- 5.警灯常亮功能:报警灯常亮,提示操作者本机已处理安防状态。
- 6.自动检测报警功能：2秒之内，未设防会智能自动设防。
- 7.陈列品充电功能：手机，相机，平板电脑充电。
- 8.座机充电功能及电池最长待机时间：内置850ma大容量锂电池,2周待机.
- 9.密码自设功能:可随时更改密码,个性化设防功能.
- 10.表面钢琴烤漆工艺/或表面磨砂:采用专用工程塑胶原料，美观大方，尽显档次;

11.传感器抗拉处理:传

## 手机防盗器故障分析与排除：

### 一、安装完后不自动设防

请检查传感器组件是否连接好。

### 二、安装好后立刻出现急促"哗哗哗"警情

请检查主机安装是否正确，传感器安装是否正确。

### 三、使用中无故出现急促"哗哗哗"警情

请检查主机和展台是否松动，传感器和展示品是否松动。

### 四、使用中无故出现缓慢"嘀-嘀-嘀"警情

主机电量不足，请及时充电。

### 五、遥控器无反应

- 1、请检查主机遥控接口有无遮挡物。

2、请检查遥控器上的电池隔片是否取出。

3、请新更换遥控器电池。

六、展示架对展示品供电时，展示品出现异常

数码展示架不支持对这款展示品供电,请使用原厂适配器。

旭敦工厂实拍

公司战略合作伙伴：华为，步步高，酷派，oppo

诺基亚、联想、三星、宏基 tcl

业务联系方式

电话：18122989338 0769-82820598

联系人：鲁先生

业务qq：2850929682

地址：东莞市石排镇黄家壘工业区旭天工业园

本产品的工作电流是1A，工作电压是110V-220V，规格是详见说明，适用范围是各数码产品卖场，大型超市展会，型号是840，颜色是白色，音量是100DB，照明功能是无，品牌是旭敦，供电电源是12，通讯方式是详见说明，材质是亚克力